



Lovtidende A

2025

Udgivet den 30. juni 2025

20. juni 2025.

Nr. 942.

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af sådant udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen)¹⁾

I medfør af § 9 i, § 9 j, stk. 2-6, § 9 k, § 9 l, stk. 2-5, § 9 m, § 9 n, § 9 o, § 9 y, stk. 3, § 9 z, stk. 2-8, § 9 æ, § 9 ø, stk. 1 og 4, § 9 å, stk. 2 og 3, § 44, stk. 1, § 45, stk. 2 og 7, § 51, stk. 1, nr. 6, § 67, § 79 e, § 80, stk. 1 og 2, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024, som ændret ved lov nr. 463 af 15. maj 2017, lov nr. 1683 af 30. december 2024 og lov nr. 743 af 20. juni 2025, § 1, stk. 3, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, og efter forhandling med justitsministeren fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på alt elektrisk og elektronisk udstyr, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for elektrisk og elektronisk udstyr, som er markedsført i perioden fra 31. december 2005 til 14. august 2018 og henhører under kategorierne i bilag 1, dog kun for fotovoltaiske paneler markedsført fra 13. august 2012. Bilag 2 indeholder en liste over elektrisk udstyr, der henhører under kategorierne i bilag 1. Fra 15. august 2018 finder bekendtgørelsen anvendelse for alt elektrisk og elektronisk udstyr, jf. dog stk. 3. Det elektriske og elektroniske udstyr klassificeres fra denne dato under kategorierne i bilag 3. Bilag 4 indeholder en ikke-udtømmende liste over elektrisk og elektronisk udstyr, som henhører under kategorierne i bilag 3 (åbent anvendelsesområde).

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på følgende elektrisk og elektronisk udstyr:

- 1) Udstyr, som er nødvendigt for at beskytte væsentlige nationale sikkerhedsinteresser, herunder våben, ammunition og krigsmateriel fremstillet til specifikt militære formål.
- 2) Udstyr, som er specifikt udformet og installeret som en del af en anden type udstyr, der er undtaget fra eller ikke er omfattet af denne bekendtgørelses anvendelsesområde, og som kun kan fungere korrekt, hvis det indgår i dette udstyr.
- 3) Glødepærer.
- 4) Motordrevne køretøjer samt elektrisk og elektronisk udstyr, som indgår som en integreret del heri, og affaldsfraktioner heraf, som er omfattet af bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra, jf. dog § 2, stk. 5.
- 5) Batterier og akkumulatorer omfattet af bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, jf. dog § 2, stk. 6.
- 6) Udstyr, der er udformet til opsendelse i rummet.
- 7) Stationære industrielle værktøjer i stor skala.
- 8) Faste installationer i stor skala med undtagelse af udstyr, der ikke specifikt er udformet og installeret som en del af disse installationer.

¹⁾ Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2024/884 af 13. marts 2024 om ændring af direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), EU-Tidende 2012, nr. L 197, side 38, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt ophævelse af direktiv 91/157/EØF, EU-Tidende 2006, nr. L 266, side 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/112/EF af 16. december 2008 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF og direktiv 2000/53/EF, 2002/96/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF med henblik på at tilpasse disse til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, EU-Tidende 2008, nr. L 345, side 68 og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver, EU-Tidende 2008, nr. L 312, side 3, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/851/EU af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, EU-Tidende 2018, nr. L 150, side 109. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2019/1020/EU af 20. juni 2019 om markedsovervågning og produktoverensstemmelse og om ændring af direktiv 2004/42/EF og forordning (EF) nr. 765/2008 og (EU) nr. 305/2011, EU-Tidende 2019, nr. L 169, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke den nævnte forordnings umiddelbare gyldighed i Danmark. Bekendtgørelse nr. 1566 af 19. december 2022, som denne bekendtgørelse afløser, har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester.

- 9) Transportmidler for personer eller varer, undtagen elektriske tohjulede køretøjer, som ikke er typegodkendt.
- 10) Mobile ikke-vejgående maskiner, der udelukkende gøres tilgængelige til erhvervsmæssig brug.
- 11) Udstyr specielt udformet udelukkende med henblik på forskning og udvikling, som kun gøres tilgængeligt mellem virksomheder.
- 12) Medicinsk udstyr og medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, hvis udstyret forventes at være inficeret, før det kasseres, og aktivt implantabelt medicinsk udstyr.

§ 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved:

- 1) elektrisk og elektronisk udstyr, der bringes i omsætning,
- 2) registrering af producenter, der bringer elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning, og deres repræsentanter, jf. §§ 6-7,
- 3) registrering af kommunale indsamlingssteder for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger, jf. § 26,
- 4) registrering af kommunalbestyrelsernes behov for indsamlingsmateriel, jf. § 27,
- 5) registrering af tilgængeligt indsamlingsmateriel, jf. § 28,
- 6) registrering af kollektive ordninger, jf. § 58, og
- 7) informations- og oplysningspligt for elektrisk og elektronisk udstyr, jf. kapitel 15.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved håndtering af alt affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som er omfattet af producentansvar, jf. § 3, stk. 1, nr. 11, og alt andet affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. § 3, stk. 1, nr. 12.

Stk. 3. Medmindre andet følger af denne bekendtgørelse, finder den øvrige lovgivning om håndtering af affald tillige anvendelse.

Stk. 4. Ved import og eksport af affald af elektrisk og elektronisk udstyr finder de til enhver tid gældende regler om import og eksport af affald anvendelse.

Stk. 5. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som er udtaget af motordrevne køretøjer, jf. § 1, stk. 2, nr. 4, skal håndteres efter bestemmelserne i § 40.

Stk. 6. Der er pligt til at udtage batterier og akkumulatorer, jf. § 1, stk. 2, nr. 5, som ved indsamlingen indgår som en bestanddel af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Efter udtagning skal disse behandles efter reglerne i bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

- 1) Affald: Affald som det defineres i bekendtgørelse om affald.
- 2) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr: Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. nr. 11, herunder alle komponenter, delkomponenter og hjælpematerialer, som indgår i udstyret på bortskaffelsestidspunktet.

- 3) Affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr: Affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr, jf. nr. 12.
- 4) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra erhverv: Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som ikke er affald af private husholdninger, jf. nr. 5.
- 5) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger:
 - a) affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der hidrører fra private husholdninger,
 - b) affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der hidrører fra handel, industri, institutioner og andre kilder, som på grund af dets art og mængde kan sidestilles med affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger, og
 - c) affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der sandsynligvis kan anvendes af både private husholdninger og andre brugere end private husholdninger.
- 6) Alvorlig risiko: En kombination af sandsynligheden for, at en fare forårsager skade, og skadens sværhedsgrad anses for at kræve hurtig indgriben fra tilsynsmyndigheden, herunder tilfælde, hvor risikoen ikke viser sig umiddelbart.
- 7) Behandling: Behandling som det defineres i bekendtgørelse om affald.
- 8) Bortskaffelse: Bortskaffelse som det defineres i bekendtgørelse om affald.
- 9) Bringe i omsætning: Første gang et produkt i erhvervssøjemed gøres tilgængelig på det danske marked, jf. nr. 25.
- 10) Distributør: Enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden, der gør elektrisk eller elektronisk udstyr tilgængeligt på markedet. En distributør kan samtidig være producent i den i nr. 41 anførte betydning.
- 11) Elektrisk og elektronisk udstyr: Elektrisk og elektronisk udstyr, der opfylder følgende betingelser og dermed er omfattet af producentansvar:
 - a) Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller et elektromagnetisk felt for at kunne fungere korrekt, og udstyr til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter.
 - b) Udstyr, som er bestemt til brug ved en spænding på højst 1.000 volt for vekselstrøms vedkommende og højst 1.500 volt for jævnstrøms vedkommende.
- 12) Andet elektrisk og elektronisk udstyr: Elektrisk og elektronisk udstyr, som ikke opfylder betingelsen i nr. 11, litra b, og som dermed ikke er omfattet af producentansvar.
- 13) Elektrisk og elektronisk udstyr til brug for erhverv: Elektrisk og elektronisk udstyr, som er specifikt fremstillet til anvendelse i private og offentlige institutioner eller virksomheder, og som ikke er elektrisk og elektronisk udstyr til brug for private husholdninger, jf. nr. 14.

- 14) Elektrisk og elektronisk udstyr til brug for private husholdninger: Elektrisk og elektronisk udstyr, som sandsynligvis kan anvendes i private husholdninger, herunder udstyr af samme art, som anvendes i private og offentlige institutioner samt virksomheder.
- 15) Erhvervsdrivende: Fabrikant, bemyndiget repræsentant, importør, distributør, udbyder af distributionstjenester eller enhver anden fysisk eller juridisk person, der har forpligtelser i forbindelse med fremstillingen af produkter, tilgængeliggørelsen på markedet eller ibrugtagningen af dem i overensstemmelse med regler i denne bekendtgørelse.
- 16) Etableret i Danmark: Oprettet som aktiv dansk virksomhed i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) med et dansk cvr-nummer.
- 17) Farligt affald: Farligt affald som det defineres i bekendtgørelse om affald.
- 18) Farligt stof eller blanding: Ethvert stof eller enhver blanding, som opfylder kriterierne for en af følgende fareklasser eller farekategorier, som anført i bilag 1 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger:
 - a) Fareklasse 2.1-2.4, 2.6 og 2.7, 2.8 type A og B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 2, 2.15 type A-F.
 - b) Fareklasse 3.1- 3.6, 3.7 skadelige virkninger for seksuel funktion og forplantningsevnen eller for udviklingen, 3.8 andre virkninger end narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10.
 - c) Fareklasse 4.1.
 - d) Fareklasse 5.1.
- 19) Faste installationer i stor skala: En stor kombination af forskellige apparater og eventuelt andre anordninger, der:
 - a) er samlet, installeret og demonteret af fagfolk,
 - b) er beregnet til permanent anvendelse som del af en bygning eller en konstruktion på et på forhånd fastlagt og forudbestemt sted, og
 - c) som kun kan erstattes med det samme specifikt udformede udstyr.
- 20) Fjernkommunikation: Fjernkommunikation som defineret i lov om forbrugeraftaler.
- 21) Forberedelse med henblik på genbrug: Forberedelse med henblik på genbrug som det defineres i bekendtgørelse om affald.
- 22) Genanvendelse: Genanvendelse som det defineres i bekendtgørelse om affald.
- 23) Genbrug: Genbrug som det defineres i bekendtgørelse om affald.
- 24) Gøre tilgængelig på markedet: Enhver levering af et produkt med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på det danske marked som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag.
- 25) Impermeabelt areal: Et område med en tæt belægning, der kan modstå påvirkning fra væsker, uden fare for nedsivning til jord og grundvand.
- 26) Indberetningsperiode: En periode mellem den 1. januar – den 31. marts hvor producenter og importører skal indberette markedsførte, tilbagetagne og behandlede mængder til Dansk Producentansvar for et indberetningsår.
- 27) Indberetningsår: Et foregående kalenderår for hvilket producenter og importører, som er omfattet af denne bekendtgørelse, er forpligtet til at indberette for.
- 28) Indsamling: Indsamling som det defineres i bekendtgørelse om affald.
- 29) Indsamlingsmateriel: Bure, containere, lyskasser m.v. til indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.
- 30) Indsamlingsordning: Indsamlingsordning som det defineres i bekendtgørelse om affald.
- 31) Indsamlingssted: Et sted etableret af kommunalbestyrelsen, hvorfra producenter skal afhente affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger.
- 32) Loven: Lov om miljøbeskyttelse.
- 33) Medicinsk udstyr: Medicinsk udstyr eller tilbehør, som det defineres i bekendtgørelse om medicinsk udstyr, og som er elektrisk og elektronisk udstyr.
- 34) Medicinsk udstyr eller tilbehør til in vitro-diagnostik: Medicinsk udstyr eller tilbehør til in vitro-diagnostik, som det defineres i bekendtgørelse om medicinsk udstyr, og som er elektrisk og elektronisk udstyr.
- 35) Aktivt, implantabelt medicinsk udstyr: Aktivt, implantabelt medicinsk udstyr, som det defineres i bekendtgørelse om aktivt, implantabelt medicinsk udstyr.
- 36) Miljøgodkendt anlæg: Anlæg, der er meddelt godkendelse efter bekendtgørelse om godkendelse af liste-virksomhed.
- 37) Mobile ikke-vejgående maskiner: Maskiner med en indbygget strømkilde, hvis drift enten kræver mobilitet eller en kontinuerlig eller semikontinuerlig flytning mellem en række faste arbejds punkter under arbejdet.
- 38) Nyttiggørelse: Nyttiggørelse som det defineres i bekendtgørelse om affald.
- 39) Onlinegrænseflade: Enhver form for software, herunder et websted, dele af et websted eller en applikation, der drives af eller på vegne af en erhvervsdrivende, og som giver slutbrugere adgang til den erhvervsdrivendes produkter.
- 40) Operationelle omkostninger: Udgifter til håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Rene administrative udgifter er ikke omfattet.
- 41) Producent: Enhver fysisk eller juridisk person, som uanset hvilken salgsmetode, der anvendes, herunder fjernkommunikation:
 - a) er etableret i Danmark, jf. nr. 16, og fremstiller elektrisk eller elektronisk udstyr i Danmark under eget navn eller varemærke, eller får elektrisk eller elektronisk udstyr udformet eller fremstillet og bringer dette i omsætning i Danmark under eget navn eller varemærke,
 - b) er etableret i Danmark, jf. nr. 16, og under eget navn eller varemærke i Danmark videreforsælger

udstyr fremstillet af andre leverandører, idet en videreforhandler dog ikke betragtes som producent, hvis producentens varemærke er angivet på udstyret, jf. litra a,

- c) er etableret i Danmark, jf. nr. 16, og i erhvervsøjemed bringer elektrisk eller elektronisk udstyr fra en anden EU-medlemsstat eller et tredjeland i omsætning i Danmark,
 - d) sælger elektrisk og elektronisk udstyr ved hjælp af fjernkommunikation direkte til private husholdninger eller andre brugere end private husholdninger i Danmark og er etableret i en anden EU-medlemsstat eller i et tredjeland, eller
 - e) bortset fra i §§ 6 og 7 og bilag 8, en repræsentant for producenten, jf. lovens § 9 y, stk. 1, som er registreret i henhold til §§ 6 og 7 i denne bekendtgørelse.
- 42) Repræsentant: En fysisk eller juridisk person, der er bemyndiget til at repræsentere en producent, jf. lovens § 9 y, stk. 1 og 2, og er registreret i henhold til §§ 6 og 7.
- 43) Reverse engineering: En proces, hvor man undersøger et produkt for at finde ud af, hvordan det fungerer og er sat sammen med henblik på at fastslå, om det lever op til gældende regler.
- 44) Slutbruger: Den private husholdning, virksomhed eller private eller offentlige institution, som er den sidste bruger af et udstyr, før det bliver til affald.
- 45) Stationære industrielle værktøjer i stor skala: en stor samling af maskiner, udstyr og/eller komponenter, der fungerer sammen til et bestemt anvendelsesformål, som installeres permanent og demonteres af fagfolk på et bestemt sted, og som anvendes og vedligeholdes af fagfolk i et industrielt produktionsanlæg eller et forsknings- og udviklingsanlæg.
- 46) Særskilt håndtering: Sortering, opbevaring, indsamling, transport, oparbejdning og behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.
- 47) Særskilt indsamling: indsamling hvor en affaldstøm holdes adskilt alt efter affaldets type og art for at lette en specifik behandling.
- 48) Tildelingsperiode: en årlig periode, som starter og slutter den 1. september, hvor producenter skal tilbagetage den mængde af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger, som tildeles dem af Dansk Producentansvar.
- 49) Udtagning: Manuel, mekanisk, kemisk eller metallurgisk håndtering, der resulterer i, at farlige stoffer, blandinger og komponenter isoleres i en identificerbar strøm eller er en identificerbar del af en strøm i behandlingsprocessen. Et stof, en blanding eller en komponent er identificerbar, hvis det med overvågning kan kontrolleres, at behandlingen er miljømæssigt forsvarlig.

Stk. 2. Når der i denne bekendtgørelse anføres mængde eller kg, menes der den faktiske vægt af elektrisk og elektronisk udstyr fratrukket vægten af batterier og akkumulatorer omfattet af bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer

og udtjente batterier og akkumulatorer, samt fratrukket emballage, brugsvejledninger, manualer og lignende.

Kapitel 3

Produktudformning

§ 4. De produkter, der bringes i omsætning, skal lette genbrug, adskillelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Producenterne må ikke ved hjælp af specifikke konstruktioner eller fremstillingsprocesser hindre genbrug af elektrisk og elektronisk affald, medmindre sådanne specifikke konstruktioner eller fremstillingsprocesser frembyder altovervejende fordele, f.eks. med hensyn til miljøbeskyttelse og/eller sikkerhedskrav. Denne bekendtgørelse supplerer reglerne i lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter og regler udstedt i medfør heraf.

Kapitel 4

Producentregister for elektrisk og elektronisk udstyr

§ 5. Dansk Producentansvar fører som registeransvarlig et digitalt producentregister over:

- 1) producenter, der bringer elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning, jf. §§ 6 og 7,
- 2) kommunale indsamlingssteder for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger, jf. § 24,
- 3) kommunalbestyrelsens registrerede behov for indsamlingsmateriel, jf. § 27,
- 4) tilgængeligt indsamlingsmateriel, jf. § 28, og
- 5) kollektive ordninger, jf. § 58.

Stk. 2. Alle registreringer i registeret, jf. stk. 1, skal ske digitalt og skal ske efter Dansk Producentansvars anvisninger.

Stk. 3. Registret, jf. stk. 1, er offentligt og gratis tilgængeligt på Dansk Producentansvars hjemmeside, www.producentansvar.dk.

Stk. 4. På Dansk Producentansvars hjemmeside, www.producentansvar.dk, findes henvisninger til de andre EU-medlemsstaters nationale producentregistre.

§ 6. En producent, der bringer elektrisk og elektronisk udstyr omfattet af producentansvar i omsætning, skal lade sig eller sin repræsentant, jf. lovens § 9 y, stk. 1, registrere i producentregistret, jf. § 5, senest 14 dage før producenten første gang bringer elektrisk eller elektronisk udstyr i omsætning.

§ 7. Producenters og deres eventuelle repræsentanters registrering i producentregistret, jf. § 6, skal indeholde de oplysninger, som er nævnt i bilag 8.

Stk. 2. Registreringspligten er først opfyldt, når:

- 1) samtlige oplysninger, jf. stk. 1, er indberettet fyldestgørende,
- 2) gebyr for registrering er betalt, jf. § 62, stk. 1,
- 3) når sikkerhed er stillet, jf. §§ 43-45, eller producenten har dokumenteret indmeldelse i en kollektiv ordning, som har stillet sikkerhed, jf. § 56, stk. 1, nr. 4, eller som på vegne af de producenter, som indgår i den kollektive ordning, har opnået fritagelse fra sikkerhedsstillelse, jf. § 46, og

- 4) en eventuel repræsentant har bekræftet registreringen som repræsentant, jf. stk. 5.

Stk. 3. Dansk Producentansvar skal bekræfte registreringen i producentregistret over for producenten, senest 14 dage efter at registreringen er sket.

Stk. 4. Producenten kan på ethvert tidspunkt registrere en repræsentant i producentregistret, jf. stk. 1 og 2, herunder skift af repræsentant eller ophør af bemyndigelsen. Hver producent kan kun registrere én repræsentant. Repræsentanten kan på ethvert tidspunkt registrere ophør af bemyndigelsen. Dansk Producentansvar bekræfter inden 7 dage registrering af ophør af bemyndigelse over for både producenten og den hidtidige repræsentant.

Stk. 5. Dansk Producentansvar beder den fysiske eller juridiske person, som producenten har registreret som repræsentant, jf. stk. 1, 2 og 4, om inden 7 dage digitalt at be- eller afkræfte registreringen som repræsentant, herunder at de registrerede oplysninger om repræsentanten er korrekte, og at repræsentanten har gjort sig bekendt med sine forpligtelser efter denne bekendtgørelse. Overskrides fristen eller afkræfter den fysiske eller juridiske person, som producenten har registreret som repræsentant, registreringen som repræsentant, gennemføres registreringen ikke af Dansk Producentansvar, hvilket samtidig meddeles producenten.

Stk. 6. Repræsentantens ansvar og rettigheder i henhold til loven og denne bekendtgørelse, herunder for indberetninger i henhold til kapitel 5, består i den periode, repræsentanten repræsenterer producenten, jf. stk. 1-5.

§ 8. Producenter skal registrere ændringer i de allerede registrerede oplysninger, jf. § 7, stk. 1, til Dansk Producentansvar senest en måned efter, at ændringerne har fundet sted.

Stk. 2. Dansk Producentansvar skal bekræfte ændringerne i registreringen i producentregistret, jf. stk. 1, over for producenten, senest 14 dage efter at registreringen er sket.

§ 9. Hvis en producent ophører med at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning, skal producenten registrere dette hos Dansk Producentansvar.

§ 10. Dansk Producentansvar kan på anmodning fra en virksomhed, som kan være omfattet af producentansvar, træffe afgørelse om, hvorvidt:

- 1) elektrisk og elektronisk udstyr er omfattet af reglerne om producentansvar efter denne bekendtgørelse,
- 2) elektronisk og elektrisk udstyr bragt i omsætning hører ind under en af de forskellige kategorier, der er angivet i bilag 1 eller 3, og hvilken kategori udstyret i så fald tilhører,
- 3) en producent er omfattet af producentansvaret,
- 4) en repræsentant, jf. § 7, stk. 4, opfylder kravene i loven og denne bekendtgørelse til at være registreret, og
- 5) elektrisk og elektronisk udstyr bragt i omsætning henhører under elektrisk og elektronisk udstyr til brug for private husholdninger eller erhvervsmæssig anvendelse.

Stk. 2. Dansk Producentansvar kan endvidere træffe afgørelse, som angivet i stk. 1, nr. 1-5, hvis en tilsynsmyndighed

anmoder derom, hvis virksomheden, der føres tilsyn med, bestrider at være omfattet af producentansvar eller undlader at registrere sig.

Stk. 3. Dansk Producentansvar kan træffe afgørelse om, at en registreret producent ikke længere kan være registreret i producentregistret, hvis:

- 1) en producent ikke har betalt gebyr, jf. §§ 62 eller 63,
- 2) en producent misligholder sine indberetningsforpligtelser, jf. kapitel 5,
- 3) en producent ikke har indsendt revisorerklæring eller ledelseserklæring, jf. § 14, eller
- 4) en producent ikke har stillet sikkerhed, jf. §§ 43-47.

§ 11. Dansk Producentansvar skal sikre, at dokumenter, der er modtaget eller afsendt af Dansk Producentansvar som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med Dansk Producentansvars virksomhed, og som har betydning for en sag eller sagsbehandlingen i øvrigt, er opbevaret på en sådan måde, at det bl.a. i forbindelse med tilsyn, anmodning om aktindsigt eller en klagesag er muligt at identificere dem og finde dem frem. Det samme gælder interne dokumenter, der foreligger i endelig form.

Stk. 2. Dokumenter efter stk. 1 skal opbevares i mindst 5 år.

§ 12. Distributører må ikke aftage og forhandle elektrisk og elektronisk udstyr fra producenter, der ikke er registreret i producentregistret efter §§ 6 og 7.

Kapitel 5

Årlig indberetningspligt til Dansk Producentansvar

§ 13. Producenter skal en gang årligt og senest den 31. marts indberette oplysninger til Dansk Producentansvar om mængden af elektrisk og elektronisk udstyr, som producenten har bragt i omsætning det foregående kalenderår.

Stk. 2. Producenter skal indberette om mængden af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. kategorierne fastsat i bilag 1 eller 3.

Stk. 3. Hvis producenter bringer elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning, uden at mængderne indberettes til Dansk Producentansvar i henhold til stk. 1, skal producenten indberette oplysninger om mængder af elektrisk og elektronisk udstyr bragt i omsætning, for den periode, hvor producenten har bragt udstyret i omsætning, men ikke har opfyldt indberetningspligten.

Stk. 4. Producenter, der påbegynder at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning, skal i forbindelse med registrering, jf. §§ 6 og 7, indberette oplysninger til Dansk Producentansvar om den forventede mængde af elektrisk og elektronisk udstyr bragt i omsætning for det pågældende kalenderår.

Stk. 5. Eventuelle ændringer i indberetninger i henhold til stk. 1 og 3 skal indberettes samlet for et kalenderår sammen med indberetningerne for det følgende kalenderår. Der kan kun foretages ændringer i det kalenderår, der går forud for indberetningsåret. Ændringerne kan være som følge af, at udstyr overføres for at blive bragt i omsætning uden for Danmark eller som følge af fejl i tidligere indberetnin-

ger. Indberetningen af ændringer skal attesteres af producentens revisor i henhold til § 14.

Stk. 6. Hvis udstyr overføres til at blive bragt i omsætning uden for Danmark af en anden end producenten, er det en forudsætning for at foretage ændringen, jf. stk. 5, at producenten fremsender en erklæring til Dansk Producentansvar fra den virksomhed, som har overført det ubrugte udstyr enten i sin oprindelige form eller som en integreret del af noget andet udstyr.

Stk. 7. Indberetningen af mængder bragt i omsætning efter stk. 1-6 skal være angivet i kg fordelt på de i bilag 1 eller 3 nævnte kategorier samt være fordelt på elektrisk og elektronisk udstyr til brug for private husholdninger henholdsvis erhverv.

§ 14. Producenters indberetning af mængder af elektrisk og elektronisk udstyr bragt i omsætning skal attesteres af producentens revisor efter Dansk Producentansvars anvisninger, jf. dog stk. 3 og 4. Revisorerklæringen skal sendes til Dansk Producentansvar via www.producentansvar.dk senest den 31. maj det pågældende år, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis producenten har et regnskabsår, der ikke følger kalenderåret, er fristen for at indsende revisorerklæringen, jf. stk. 1, 5 måneder efter producentens afslutning af regnskabsåret. Det er en betingelse herfor, at producenten senest den 31. maj oplyser, hvornår den attesterede revisorerklæring vil være Dansk Producentansvar i hænde.

Stk. 3. En producent er ikke omfattet af kravet om revisorerklæring, hvis producenten på indberetningstidspunktet de to foregående kalenderår ikke overskrider to af følgende størrelser:

- 1) En balancesum på 7 mio. kr.
- 2) En samlet nettoomsætning på 14 mio.
- 3) Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 10.

Stk. 4. Producenter, som bringer elektrisk og elektronisk udstyr for højst 1 mio. kr. årligt i omsætning, er ikke omfattet af kravet om revisorerklæring.

Stk. 5. Hvis producenten er omfattet af stk. 3 og 4, skal producenten fremsende en ledelseserklæring til Dansk Producentansvar, som attesterer oplysninger om balancestørrelse, omsætningstal og medarbejderantal og indestår for rigtigheden af de indberettede data, jf. § 13.

§ 15. Hvis Miljøstyrelsen ved tilsyn konstaterer, at der er væsentlige afvigelser ved indberetningen, kan producenten ikke opnå fritagelse fra krav om revisorerklæring i de efterfølgende 2 år, fra det tidspunkt hvor Miljøstyrelsen meddeler Dansk Producentansvar, at der er konstateret væsentlige afvigelser.

§ 16. Producenter skal hvert år senest den 31. marts indberette oplysninger til Dansk Producentansvar om:

- 1) mængder af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, producenten har taget tilbage og behandlet, jf. § 41, med særlig angivelse af de mængder, der er modtaget af distributører og mængder tilbagetaget i producentens egen tilbagetagningsordning,

- 2) hvilke miljøgodkendte anlæg, der har behandlet det i §§ 41 og 42 omhandlede affald af elektrisk og elektronisk udstyr,
- 3) mængden af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der er sendt til behandling, fordelt på miljøgodkendte anlæg,
- 4) procenter for nyttiggørelse ved forbrænding, genanvendelse og forberedelse med henblik på genbrug for de enkelte miljøgodkendte anlæg, og
- 5) den forbrændte mængde, den genanvendte mængde og mængden forberedt med henblik på genbrug fordelt på de enkelte miljøgodkendte anlæg.

Stk. 2. Oplysningerne efter stk. 1 skal være angivet i kg og fordelt på de i bilag 1 eller 3 nævnte kategorier.

§ 17. Producenter, der via tildeling er pålagt at afhente affald af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for private husholdninger hos indsamlingssteder etableret af kommunalbestyrelsen, jf. § 30, stk. 2, skal én gang årligt og senest den 31. marts indberette oplysninger til Dansk Producentansvar om mængden af affald af elektrisk og elektronisk udstyr det foregående år, som er:

- 1) indsamlet pr. indsamlingssted etableret af kommunalbestyrelsen eller
- 2) afhentet andre steder i kommunen efter aftale med kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Oplysningerne skal være angivet i kg og fordelt på de i § 29, stk. 1, nævnte fraktioner.

Stk. 3. Producenter skal på anmodning fra kommunalbestyrelsen uden beregning udlevere oplysninger om indsamlede mængder pr. indsamlingssted pr. måned fordelt på de i § 29, stk. 1 nævnte fraktioner. Kommunalbestyrelsen kan kræve oplysningerne udleveret én gang hver måned.

§ 18. Producenter skal én gang årligt og senest den 31. marts til Dansk Producentansvar indberette følgende:

- 1) Tilbagetagningsordninger, som producenten har oprettet i henhold til § 23, stk. 3, nr. 2, samt mængden af affald af elektronisk og elektrisk udstyr, der er tilbagetaget gennem tilbagetagningsordninger det foregående kalenderår. Oplysningerne skal være fordelt på kategorierne anført i bilag 1 eller 3.
- 2) Aftaler, som producenten har indgået med kommunalbestyrelsen efter § 29, stk. 2, om sortering af affald i fraktioner.
- 3) Aftaler, som producenten har indgået med købere af udstyret efter § 37, stk. 1, om overdragelse af forpligtelser til særskilt håndtering samt mængden af udstyr, der er omfattet af aftalerne.
- 4) Aftaler, som producenten har indgået med kommunalbestyrelsen om andre vilkår for afhentning af tildelte mængder, jf. bilag 9, punkt 2.1.3.
- 5) Oplysninger om forberedelse med henblik på genbrug og behandling af det elektriske og elektroniske udstyr, der er bragt i omsætning, jf. § 53.
- 6) Mængder af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger, som producenten har afhentet fra de kommunale indsamlingssteder det foregående kalenderår, jf. § 26, eller har afhentet andre steder i

kommunen i henhold til aftale med kommunalbestyrelsen. Oplysningerne skal være fordelt på de kategorier, som fremgår af bilag 1 eller 3.

§ 19. Indberetninger i henhold til §§ 13 og 14 samt 16-18 skal ske digitalt og skal i øvrigt ske efter Dansk Producentansvars anvisninger.

Kapitel 6

Årlig indberetningspligt til Miljøstyrelsen

§ 20. Dansk Producentansvar indberetter en gang årligt og senest den 1. juli oplysninger til Miljøstyrelsen om følgende:

- 1) Den samlede mængde af elektrisk og elektronisk udstyr, som producenter har bragt i omsætning i det foregående kalenderår og indberettet til Dansk Producentansvar. Mængderne skal være fordelt på de i bilag 1 eller 3 nævnte kategorier af udstyr og på udstyr til brug for private husholdninger henholdsvis erhverv.
- 2) Den samlede mængde af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som producenter særskilt har indsamlet i det foregående kalenderår. Mængderne skal være fordelt på de i bilag 1 eller 3 nævnte kategorier af udstyr og på udstyr til brug for private husholdninger henholdsvis erhverv.
- 3) Den samlede mængde af særskilt indsamlet affald af elektrisk og elektronisk udstyr fordelt på de i bilag 1 eller 3 nævnte kategorier af udstyr. Oplysningerne skal desuden være opdelt efter, hvorvidt de er behandlet i Danmark, i EU eller uden for EU.
- 4) Den opnåede andel af nyttiggørelse og genanvendelse/forberedelse med henblik på genbrug, jf. §§ 41 og 42, for særskilt indsamlet affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Oplysningerne skal være fordelt på de i bilag 1 eller 3 nævnte kategorier af udstyr.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan anmode Dansk Producentansvar om i indberetningen at opdele oplysningerne på samme måde, som producenter indberetter til Dansk Producentansvar, jf. §§ 16-18.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan fastsætte retningslinjer for Dansk Producentansvars indberetning.

Kapitel 7

Administrativt samarbejde og udveksling af oplysninger

§ 21. Dansk Producentansvar skal inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne i relevant omfang samarbejde med relevante myndigheder og producentregistre i andre EU-medlemsstater samt EU-Kommissionen og i den forbindelse udveksle oplysninger og dokumenter af betydning for producenters efterlevelse af deres forpligtelser vedrørende elektrisk og elektronisk udstyr og affald heraf i henhold til loven og denne bekendtgørelse, herunder oplysninger om mængder, der er bragt i omsætning og tilbagetaget, fordelt på kategorier eller fraktioner.

Stk. 2. Udveksling af oplysninger og dokumenter, jf. stk. 1, skal ske digitalt.

§ 22. Miljøstyrelsen skal som tilsynsmyndighed inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne i relevant omfang samarbejde med relevante myndigheder og producentregistre i andre EU-medlemsstater samt EU-Kommissionen og i den forbindelse udveksle oplysninger og dokumenter af betydning for producenters efterlevelse af deres forpligtelser vedrørende elektrisk og elektronisk udstyr og affald heraf i henhold til loven og denne bekendtgørelse, herunder om resultaterne af tilsyn.

Stk. 2. Udveksling af oplysninger og dokumenter, jf. stk. 1, skal ske digitalt.

Kapitel 8

Indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger m.v.

§ 23. Producenter, som har bragt elektrisk og elektronisk udstyr til private husholdninger i omsætning, skal, jf. lovens § 9 j, stk. 1, for egen regning tage affald af udstyret tilbage og sikre affaldet særskilt håndteret i overensstemmelse med kapitel 11 i denne bekendtgørelse. Pligten, jf. 1. pkt., gælder for:

- 1) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, omfattet af bilag 1, bortset fra fotovoltaiske paneler, hvor sådant udstyr er bragt i omsætning efter den 31. december 2005.
- 2) Affald af fotovoltariske paneler, omfattet af bilag 1, hvor sådanne fotovoltaiske paneler er bragt i omsætning fra den 13. august 2012.
- 3) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, omfattet af bilag 3, som ikke er omfattet af bilag 1, hvor sådant udstyr er bragt i omsætning fra den 15. august 2018.

Stk. 2. Fotovoltaiske paneler, jf. bilag 1, og elektronisk udstyr, jf. bilag 3, som ikke er omfattet af bilag 1, er undtaget fra lovens § 9 l, stk. 1.

Stk. 3. Producenters tilbagetagning efter stk. 1 kan ske ved:

- 1) brug af de indsamlingssteder, som kommunalbestyrelserne har etableret, og som er tildelt producenten, jf. § 30, stk. 2,
- 2) brug af tilbagetagningsordninger oprettet af producenter,
- 3) private husholdninger afleverer affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr til en modtageplads, som den kollektive ordning har etableret inden for samme region, jf. § 24, stk. 4, eller
- 4) via distributør, jf. § 24, stk. 6.

Stk. 4. Producenter skal ved henvendelse fra en privat husholdning oplyse om, hvordan tilbagetagning efter stk. 1 kan ske.

Stk. 5. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der indebærer en sundheds- eller sikkerhedsrisiko for personalet på grund af kontaminering, under henvisning til nationale og EU-sundheds- og sikkerhedsstandarder, kan afvises af tilbagetagningsordningerne, jf. stk. 3. Dette affald håndteres efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen om farligt affald og skal afleveres i ordninger for farligt affald med henblik på overdragelse til producenterne.

§ 24. Kommunalbestyrelsen skal etablere indsamlingsordninger for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger. Indsamlingsordningerne skal være let tilgængelige under hensyn til befolkningstætheden.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan afvise at modtage større mængder affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger i indsamlingsordninger etableret af kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Affaldsproducerende virksomheder har adgang til at aflevere affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger, hvor de selv er slutbruger, når de har benyttet sig af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladsen, jf. bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v (affaldsaktørbekendtgørelsen).

Stk. 4. Kollektive ordninger skal etablere modtagepladser for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger i hver region for fraktioner, som producenter i den kollektive ordning er forpligtet til at tilbagetage. Oplysninger om modtagepladser skal indberettes til Dansk Producentansvar efter deres anvisninger.

Stk. 5. Dansk Producentansvar skal offentliggøre modtagepladserne på Dansk Producentansvars hjemmeside, www.producentansvar.dk.

Stk. 6. Distributører kan modtage affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger. Distributøren må alene kræve betaling for håndtering af affaldet hos slutbruger og for transporten fra slutbruger.

Stk. 7. Hvis en distributør modtager affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger, skal distributøren benytte en indsamlingsordning oprettet af producenter eller af kommunalbestyrelsen. Sidstnævnte gælder kun, når distributøren har benyttet sig af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladsen, jf. bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v (affaldsaktørbekendtgørelsen).

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal etablere indsamlingsordninger for affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger.

§ 25. Enhver slutbruger, jf. dog stk. 2-4, skal aflevere affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger til indsamlingsordninger etableret af kommunalbestyrelsen, oprettet af producenter eller af distributører, jf. §§ 23 og 24.

Stk. 2. Større mængder affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger, hvor slutbrugerne er private eller offentlige institutioner eller erhvervsvirksomheder, skal afleveres til en producent eller kollektiv ordning, som har forpligtelsen til tilbagetagning og særskilt håndtering, f.eks. på en modtageplads oprettet af en kollektiv ordning, jf. § 24, stk. 4.

Stk. 3. Affaldsproducerende virksomheder kan aflevere affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger, hvis de selv er slutbruger, til modtagepladser oprettet af de kollektive ordninger, jf. § 24, stk. 4.

Stk. 4. Affaldsproducerende virksomheder kan i henhold til reglerne om kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse i bekendtgørelse om affald aflevere affald af

elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger og affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr, for hvilket de selv er slutbruger, til en af de i § 27, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, i bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v (affaldsaktørbekendtgørelsen) nævnte.

Stk. 5. Affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr, der ikke er omfattet af stk. 4, og som hidrører fra private husholdninger, skal afleveres til indsamlingsordninger etableret af kommunalbestyrelsen, jf. § 24, stk. 8, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. Affaldsproducerende virksomheder har adgang til at aflevere affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger til de i § 24, stk. 8, etablerede indsamlingsordninger, når de har benyttet sig af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladsen, jf. bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v (affaldsaktørbekendtgørelsen).

§ 26. Kommunalbestyrelsen skal registrere henholdsvis afregistrere indsamlingssteder i producentregistret på Dansk Producentansvars hjemmeside, www.producentansvar.dk, en måned før et indsamlingssted etableres eller nedlægges. Registreringen skal ske i henhold til bilag 9 og efter Dansk Producentansvars anvisninger.

Stk. 2. Indsamlingsstederne skal opfylde retningslinjerne i bilag 9.

§ 27. Kommunalbestyrelsen skal til Dansk Producentansvar og efter deres anvisninger registrere behovet for indsamlingsmateriel pr. indsamlingssted og fraktion med udgangspunkt i de materialetyper, producenterne registrerer, jf. § 28, stk. 2.

Stk. 2. Dansk Producentansvar skal offentliggøre det registrerede behov på Dansk Producentansvars hjemmeside, www.producentansvar.dk.

§ 28. Producenter skal stille indsamlingsmateriel til rådighed for kommunalbestyrelsens etablerede indsamlingssteder i overensstemmelse med kravene i bilag 9.

Stk. 2. Producenter skal registrere det indsamlingsmateriel, som producenten stiller til rådighed for kommunalbestyrelsen hos Dansk Producentansvar og efter Dansk Producentansvars anvisninger.

Stk. 3. Dansk Producentansvar skal offentliggøre oplysninger efter stk. 2 på Dansk Producentansvars hjemmeside, www.producentansvar.dk.

§ 29. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger, som indleveres på kommunalbestyrelsens indsamlingssteder, sorteres i følgende fraktioner med henblik på overdragelse til producenter:

- 1) Stort udstyr:
 - a) Stort udstyr (en ydre dimension større end 50 cm og/eller en vægt over 20 kg).
 - b) Mellem stort udstyr (en ydre dimension større end 50 cm og en vægt under 20 kg).
- 2) Udstyr til temperaturudveksling.
- 3) Småt udstyr og småt it-telekommunikationsudstyr (ingen ydre dimension større end 50 cm).
- 4) Skærme og monitører.

- 5) Lyskilder.
- 6) Fotovoltaiske paneler.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan uanset stk. 1 sortere affaldet i flere fraktioner efter forudgående aftale med producenter, som tildeles affald efter § 29. Det er en betingelse, at håndteringen overholder kravene i bilag 5 og 6, samt at sorteringen i flere fraktioner ikke medfører blanding af fraktionerne angivet i § 28, stk. 1. Aftalen registreres hos Dansk Producentansvar efter deres anvisninger.

Stk. 3. Dansk Producentansvar skal offentliggøre aftaler indgået efter stk. 2 på Dansk Producentansvars hjemmeside, www.producentansvar.dk.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan af pladsmæssige årsager bestemme, at fraktion 1a og 2 indsamles i én fraktion på et indsamlingssted. Det er en betingelse, at håndteringen overholder kravene i bilag 5 og 6.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal oplyse Dansk Producentansvar om sammenlægning af fraktioner, jf. stk. 4. Dansk Producentansvar skal offentliggøre dette på Dansk Producentansvars hjemmeside, www.producentansvar.dk.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal indsamle fraktion 5 adskilt i henholdsvis lysstofrør og andre lyskilder separat, hvis producenterne ønsker det.

Kapitel 9

Tildeling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger

§ 30. Producenter af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for private husholdninger skal tilbagetage en forholdsmæssig andel af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger inden for de i § 29, stk. 1, angivne fraktioner.

Stk. 2. Producenter skal tilbagetage den mængde af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger, som tildeles dem af Dansk Producentansvar, jf. § 31, herunder fra de indsamlingssteder, kommunalbestyrelserne har etableret, jf. § 24.

Stk. 3. Producenterne skal sikre, at tilbagetagne mængder udsorteres i fraktioner, der følger opdelingen i kategorier jf. bilag 1 eller 3.

§ 31. Dansk Producentansvar træffer én gang årligt afgørelse om tildeling af den mængde af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger, som producenter skal tage tilbage, herunder fra de indsamlingssteder, kommunalbestyrelsen har etableret, jf. § 24.

Stk. 2. En tildelingsperiode starter hvert år den 1. september.

Stk. 3. Dansk Producentansvar meddeler senest den 1. juni tildelingen, jf. stk. 1, til producenterne og kommunalbestyrelserne. Dansk Producentansvar offentliggør tildelingen på Dansk Producentansvars hjemmeside, www.producentansvar.dk.

Stk. 4. Dansk Producentansvar beregner tildelingen efter retningslinjerne i bilag 10 og i overensstemmelse med kategorierne i bilag 1 eller 3.

§ 32. Dansk Producentansvar kan efter behov og i samarbejde med udvalgte kommunale eller private indsamlingssteder gennemføre sorteringsforsøg med henblik på at beregne tildelingen.

Stk. 2. Aktører, som indsamler eller behandler affald af elektrisk og elektronisk udstyr, er forpligtet til at give Dansk Producentansvar adgang til data herom og er forpligtet til at give Dansk Producentansvar adgang til affald af elektrisk og elektronisk udstyr i forbindelse med sorteringsforsøg, jf. stk. 1.

§ 33. Producenters tilbagetagning fra de indsamlingssteder, kommunalbestyrelsen har etableret, jf. § 24, skal ske efter retningslinjerne i bilag 9.

§ 34. Hvis en producent ikke afhenter tildelt affald af elektrisk og elektronisk udstyr på de indsamlingssteder, som kommunalbestyrelsen har etableret, i overensstemmelse med bilag 9, kan kommunalbestyrelsen få dækket sine faktiske, dokumenterede omkostninger til nødafhentning og håndtering af affaldet ved at rette kravet direkte mod producenten. Hvis producenten ikke betaler de dokumenterede udgifter, kan kommunalbestyrelsen anmode Dansk Producentansvar om, at udgifterne dækkes af den sikkerhedsstillelse, producenten har stillet, jf. § 43.

§ 35. Hvis en producent eller kollektiv ordning, som har stillet sikkerhed i henhold til § 43 eller § 56, stk. 1, nr. 4, ophører midt i en tildelingsperiode, jf. § 31, skal Dansk Producentansvar fordele de tildelte indsamlingssteder til de øvrige producenter. Dansk Producentansvar skal frigive sikkerhedsstillelse til de øvrige producenter i henhold til § 49, stk. 3.

Stk. 2. Hvis en kollektiv ordning, der ikke har stillet sikkerhed, men har fået tildelt indsamlingssteder på vegne af producenter, bliver opløst i en tildelingsperiode, jf. § 31, skal Dansk Producentansvar fordele de tildelte indsamlingssteder til de tidligere producenter i den kollektive ordning i henhold til deres markedsandel. Et indsamlingssted kan tildeles flere producenter.

Kapitel 10

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra erhverv

§ 36. Slutbrugere af elektrisk og elektronisk udstyr, som er bragt i omsætning før den 1. april 2006 til brug for erhverv, skal foranstalte affald af udstyret særskilt håndteret, jf. §§ 40 og 41, ved at aflevere affaldet til en af de i § 27, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, i bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. nævnte.

Stk. 2. Slutbrugere af elektrisk og elektronisk udstyr fra erhverv kan dog, uanset stk. 1, i forbindelse med køb af nyt elektrisk og elektronisk udstyr til brug for erhverv uden beregning aflevere affald af elektrisk og elektronisk udstyr bragt i omsætning før den 1. april 2006 til producenten, hvis det nye udstyr erstatter det udstyr, som er bragt i omsætning før den 1. april 2006, og har samme formål.

Stk. 3. Stk. 2 kan fraviges ved aftale.

Stk. 4. Stk. 2 gælder ikke for fotovoltaiske paneler jf. bilag 1, og elektronisk udstyr omfattet af bilag 3, som ikke er omfattet af bilag 1.

§ 37. Producenter, som har bragt elektrisk og elektronisk udstyr til erhverv i omsætning, skal for egen regning tage affald af udstyret tilbage og sikre affaldet særskilt håndteret i overensstemmelse med §§ 40 og 41, jf. dog § 38. Pligten, jf. 1. pkt., gælder for:

- 1) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, omfattet af bilag 1, bortset fra fotovoltaiske paneler, hvor sådant udstyr er bragt i omsætning efter den 31. december 2005.
- 2) Affald af fotovoltariske paneler omfattet af bilag 1, hvor sådanne fotovoltaiske paneler er bragt i omsætning fra den 13. august 2012.
- 3) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, omfattet af bilag 3, som ikke er omfattet af bilag 1, hvor sådant udstyr er bragt i omsætning fra den 15. august 2018.

Stk. 2. Producenters tilbagetagning efter stk. 1 kan ske ved, at:

- 1) producenten henter affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr fra erhverv hos slutbrugeren,
- 2) slutbrugeren afleverer affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr fra erhverv til en modtageplads, som producenten har etableret inden for samme region, eller
- 3) via distributør.

Stk. 3. Producenter skal ved henvendelse fra en slutbruger oplyse om, hvordan tilbagetagning efter stk. 1 kan ske.

§ 38. Producenter, som bringer elektrisk og elektronisk udstyr til brug for erhverv i omsætning, kan uanset § 37 aftale med køberen af udstyret, at køberen overtager producentens forpligtelser til særskilt håndtering, jf. §§ 40 og 41.

Stk. 2. Hvis slutbrugeren ikke afleverer affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra erhverv til producenten, skal slutbrugeren foranstalte affald af udstyret særskilt håndteret, jf. §§ 40 og 41, ved at aflevere til en af de i § 27, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, i bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (affaldsaktørbekendtgørelsen) nævnte.

Kapitel 11

Særskilt håndtering m.v.

§ 39. Det påhviler enhver, herunder producenter eller den, der handler på deres vegne, der etablerer ordninger til behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, at anvende de bedste, tilgængelige behandlings-, nyttiggørelses- og genanvendelsesteknikker.

§ 40. Ved særskilt håndtering eller forberedelse med henblik på genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr skal følgende krav opfyldes:

- 1) Affaldet skal håndteres miljømæssigt forsvarligt, således at krav til behandling, jf. nr. 2-5, kan overholdes.
- 2) Pladser til oplagring, herunder midlertidig oplagring, forud for behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, skal have:

- a) impermeable belægninger for relevante arealer med udslipsindsamlingsfaciliteter og, hvor det er relevant, sandfang og olieudskiller, og
- b) vejrfast overdækning af relevante arealer.
- 3) Der skal ske udtagning af alle væsker samt de i bilag 5 nævnte stoffer, blandinger og komponenter.
- 4) De i bilag 5 nævnte stoffer, blandinger og komponenter skal håndteres efter retningslinjerne i bilag 6.
- 5) Anlæg til behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal have:
 - a) vægte til vejning af det behandlede affald,
 - b) impermeable belægninger og vandtæt overdækning for relevante arealer med udslipningsindsamlingsfaciliteter og, hvor det er relevant, sandfang og olieudskiller,
 - c) egnet oplagringsplads til afmonterede reservedele, og
 - d) egnede beholdere til oplagring af batterier, PCB- eller PCT-holdige kondensatorer og andet farligt affald som f.eks. radioaktivt affald.

§ 41. Producenter eller den, der er ansvarlig for håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, skal sikre, at der ved håndtering heraf sker genanvendelse eller forberedelse med henblik på genbrug og nyttiggørelse i overensstemmelse med minimumsmålene i bilag 11.

Stk. 2. Gennemførelsen af minimumsmålene i bilag 11 beregnes for hver kategori ved at dividere vægten af affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr, der ankommer til nyttiggørelse, genanvendelse eller forberedelse med henblik på genbrug efter korrekt behandling i overensstemmelse med bilag 5 og 6 vedrørende nyttiggørelse, genanvendelse eller forberedelse med henblik på genbrug, med vægten af alt særskilt indsamlet affald af elektrisk og elektronisk udstyr for hver kategori udtrykt som en procentdel. Indledende aktiviteter, herunder sortering og oplagring forud for nyttiggørelse, indgår ikke i beregningen af disse mål, jf. bilag 5 i bekendtgørelse om affald.

§ 42. For så vidt angår eksport af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr til tredjelande regnes dette affald kun med, jf. § 41, hvis de i § 41 fastsatte krav og mål er opfyldt, og eksportøren kan forelægge dokumentation for, at affaldet er genanvendt, forberedt med henblik på genbrug eller nyttiggjort i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 12

Sikkerhedsstillelse for håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for private husholdninger

§ 43. Producenter, som bringer elektrisk og elektronisk udstyr til brug for private husholdninger i omsætning, skal, inden udstyret bringes i omsætning og én gang årligt, stille sikkerhed til sikring af finansieringen af håndtering af affaldet af det elektriske og elektroniske udstyr fra private husholdninger, jf. dog § 46.

§ 44. Dansk Producentansvar træffer afgørelse om størrelse af sikkerheden, jf. § 43.

Stk. 2. For producenter, som er registreret i producentregistret, jf. §§ 6 og 7, og allerede bringer elektrisk og elektronisk udstyr til brug for de private husholdninger i omsætning, fastsættes sikkerhedens størrelse på grundlag af:

- 1) de mængder af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for de private husholdninger, der er bragt i omsætning, som producenten har indberettet til producentregistret, jf. § 13, og
- 2) de kendte eller forventede omkostninger ved håndtering af det affald, som producenterne er forpligtede til at tage tilbage.

Stk. 3. For producenter, som påbegynder at bringe elektrisk og elektronisk udstyr til brug for de private husholdninger i omsætning og ikke har fået tildelt affald, jf. § 31, fastsættes sikkerhedens størrelse på grundlag af:

- 1) den forventede mængde af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for de private husholdninger bragt i omsætning i det pågældende kalenderår, som producenten har indberettet til producentregistret, jf. § 13, og
- 2) de kendte eller forventede omkostninger ved håndtering af affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr fra de private husholdninger.

Stk. 4. For producenter, som har bragt elektrisk og elektronisk udstyr til brug for de private husholdninger i omsætning, men ikke tidligere har opfyldt registreringspligten, jf. §§ 6 og 7 samt indberetningspligten, jf. § 13, fastsættes sikkerhedens størrelse på grundlag af:

- 1) den mængde af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for private husholdninger, der er bragt i omsætning, som producenten har indberettet til producentregistret, jf. § 13,
- 2) den tilbagetagne mængde affald af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for private husholdninger, som producenten har indberettet til producentregistret, jf. § 16, og
- 3) de kendte eller forventede omkostninger ved håndtering af affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr fra de private husholdninger.

§ 45. Dansk Producentansvar træffer afgørelse om tidspunktet for, hvornår sikkerheden, jf. § 43, skal stilles.

Stk. 2. Sikkerheden stilles efter Dansk Producentansvars anvisninger. Producenterne skal fremsende dokumentation til Dansk Producentansvar for, at sikkerheden, jf. stk. 1, er stillet.

§ 46. Kollektive ordninger kan på vegne af de producenter, som indgår i den kollektive ordning, ansøge Dansk Producentansvar om producenternes fritagelse fra at stille sikkerhed efter § 43, hvis den kollektive ordning repræsenterer en passende sikkerhed, jf. stk. 2.

Stk. 2. Dansk Producentansvar træffer afgørelse om producenternes fritagelse efter stk. 1, når følgende betingelser er opfyldt:

- 1) Den kollektive ordning har samlet set tilslutning fra mindst 10 af de registrerede producenter.
- 2) Producenternes samlede markedsandel i den kollektive ordning udgør mindst 5 pct. af den samlede mængde af udstyr i kg bragt i omsætning inden for én af de i bilag

1 eller 3 angivne kategorier, som er indberettet for alle producenter.

Stk. 3. Afgørelse efter stk. 2 træffes for hver af de i bilag 1 eller 3 nævnte kategorier for sig. Hvis producenter i en kollektiv ordning opnår fritagelse for sikkerhedsstillelse i en af kategorierne 1-7 i bilag 1 eller kategorierne 1-6 i bilag 3, er den kollektive ordning dog også fritaget for sikkerhedsstillelse i alle de øvrige kategorier.

Stk. 4. Det er et vilkår for afgørelser om fritagelse, jf. stk. 2, at den kollektive ordning hæfter i hele tildelingsperioden, jf. § 31, for den samlede forpligtelse for alle de producenter, som er medlem af den pågældende kollektive ordning.

Stk. 5. Hvis en kollektiv ordning, hvor producenter er fritaget for sikkerhedsstillelse, ikke afhenter det tildelte affald af elektrisk og elektronisk udstyr inden for de fastsatte tidsfrister og ikke betaler de dokumenterede udgifter, jf. bilag 9, punkt 2.1 og 2.1.5, kan producenterne i den kollektive ordning ikke fritages for sikkerhedsstillelse i de to efterfølgende tildelingsperioder.

§ 47. Hvis en kollektiv ordning, hvor producenter er fritaget fra sikkerhedsstillelse efter § 46, bliver opløst, træffer Dansk Producentansvar afgørelse efter §§ 44 og 45 om den sikkerhedsstillelse, som de producenter, der var medlem af den opløste kollektive ordning, skal stille.

§ 48. Når producenten har dokumenteret, at det tildelte affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger er tilbagetaget og særskilt håndteret, frigives sikkerhedsstillelsen, jf. § 43, af Dansk Producentansvar til producenten.

Stk. 2. Når der i en ny tildelingsperiode, jf. § 31, stilles sikkerhed efter § 43, frigives sikkerhedsstillelsen for den tidligere tildelingsperiode af Dansk Producentansvar til producenten, jf. dog § 49.

§ 49. Hvis en producent ikke er medlem af en kollektiv ordning og ikke har indsamlet de tildelte mængder affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. kapitel 9, frigiver Dansk Producentansvar sikkerhedsstillelsen, jf. § 43, helt eller delvist afhængigt af producentens indsamlede mængder, og fordele den forholdsmæssigt til de producenter og kollektive ordninger, der har indsamlet større mængder affald af elektrisk og elektronisk udstyr end tildelt.

Stk. 2. Hvis en producent eller kollektiv ordning ikke afhenter det tildelte affald af elektrisk og elektronisk udstyr inden for de fastsatte tidsfrister og ikke betaler de dokumenterede udgifter, jf. bilag 9, punkt 2.1 og 2.1.5, frigives sikkerhed stillet i henhold til §§ 43-45 af Dansk Producentansvar til kommunalbestyrelsen til brug for betaling af tilbagetagning og særskilt håndtering samt administrationsomkostninger, jf. § 34.

Stk. 3. Hvis en producent eller kollektiv ordning, som har stillet sikkerhed, ophører i en tildelingsperiode, jf. § 31, frigives sikkerhedsstillelsen af Dansk Producentansvar til den producent eller kollektive ordning, som ved tildeling i tildelingsperioden overtager forpligtelsen og afhenter affaldet af det elektriske og elektroniske udstyr.

Kapitel 13

Egenkontrol for producenter og kollektive ordninger

§ 50. Producenter skal føre egenkontrol med henblik på at sikre:

- 1) at de finansierer tilbagetagning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr i overensstemmelse med kravene i § 23, stk. 1, og § 37, stk. 1,
- 2) at kvaliteten af de indsamlede og rapporterede data om markedsførte produkter og indsamlet og behandlet affald fra disse produkter stemmer overens med kravene i § 13 og §§ 16-18, og
- 3) at de efterlever kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1013/2006/EF af 14. juni 2006 om overførsel af affald med senere ændringer.

Stk. 2. Producenter skal gennemføre egenkontrol efter stk. 1 minimum én gang årligt og skal ved gennemførelsen af egenkontrollen tage højde for:

- 1) hvilke kategorier, der er gældende for producentansvaret i det konkrete år,
- 2) vægten af de markedsførte produkter opgjort for hver produktmodel i produktlinjen og
- 3) salgstal.

Stk. 3. Producenter skal udarbejde en skriftlig beskrivelse af procedure og dokumentation for gennemførelse af egenkontrollen.

Stk. 4. Beskrivelsen, jf. stk. 3, skal på forespørgsel være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Stk. 5. Producenter, der udbyder opgaven med indsamling og behandling af affald til tredjeparter, skal anvende vejesedler eller anden dokumentation fra tredjeparten som led i deres egenkontrol af data om indsamlet og behandlet affald.

Stk. 6. Producenter fritages for forpligtelsen til egenkontrol, i det omfang forpligtelsen overtages af en kollektiv ordning, jf. § 51.

§ 51. Kollektive ordninger skal føre egenkontrol med henblik på at sikre:

- 1) at de indkrævede bidrag fra den kollektive ordnings producenter dækker finansieringen af de indsamlede mængder, som den kollektive ordning skal håndtere efter tildelingsordningen, jf. § 31,
- 2) at de indkrævede bidrag fra den kollektive ordnings producenter er gradueret i overensstemmelse med bilag 12,
- 3) at kvaliteten af de data, som den kollektive ordning indsamler og rapporterer på vegne af producenter, jf. § 56, stk. 1, nr. 2, stemmer overens med kravene i §§ 16-18, og
- 4) at kvaliteten af de data, den kollektive ordning modtager fra producenter og videregiver til Dansk Producent-svar om markedsførte mængder, stemmer overens med kravene i § 13.

Stk. 2. Kollektive ordninger skal gennemføre egenkontrol efter stk. 1 minimum én gang årligt.

Stk. 3. Kollektive ordninger skal udarbejde en skriftlig beskrivelse af procedure og dokumentation for gennemførelse af egenkontrollen.

Stk. 4. Beskrivelsen, jf. stk. 3, skal på forespørgsel være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Stk. 5. Kollektive ordninger, der udbyder opgaven med indsamling og behandling af affald til tredjeparter, skal anvende vejesedler eller anden dokumentation fra tredjeparten som led i deres egenkontrol af data om indsamlet og behandlet affald.

Kapitel 14

Informations- og oplysningspligt for elektrisk og elektronisk udstyr

§ 52. Producenter skal sikre, at slutbrugerne af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for private husholdninger i salgs- og informationsmateriale, herunder i brugsanvisninger eller på salgsstedet, oplyses om:

- 1) de potentielle virkninger for miljøet og menneskers sundhed af tilstedeværelsen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr,
- 2) at affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal indsamles særskilt,
- 3) at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald,
- 4) de indsamlings- og genanvendelsesordninger slutbrugerne har til rådighed, uanset hvilke producenter eller andre aktører der har opstillet dem, og
- 5) betydning af mærkningen i henhold til § 54.

Stk. 2. Miljøstyrelsen offentliggør på www.mst.dk information om, hvordan informations- og oplysningspligten efter stk. 1 kan opfyldes.

Stk. 3. De oplysninger, der er fastsat i stk. 1 og 2, skal som minimum være anført på dansk, norsk eller svensk.

§ 53. Producenter skal stille de fornødne oplysninger om forberedelse med henblik på genbrug og behandling af elektrisk og elektronisk udstyr gratis til rådighed for hver enkelt type nyt elektrisk eller elektronisk udstyr, der for første gang bringes i omsætning i EU, senest et år efter at udstyret er bragt i omsætning.

Stk. 2. I det omfang anlæg, der forbereder med henblik på genbrug, og behandlings- og genanvendelses-anlæg, jf. bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (affaldsaktørbekendtgørelsen), har behov herfor for at kunne efterkomme bestemmelserne i loven og i denne bekendtgørelse, skal oplysningerne, jf. stk. 1, identificere de forskellige komponenter og materialer i det elektriske eller elektroniske udstyr samt placeringen af farlige stoffer og blandinger i det elektriske eller elektroniske udstyr. Producenterne af det elektriske eller elektroniske udstyr skal stille oplysningerne til rådighed for anlæg, der forbereder med henblik på genbrug, og behandlings- og genanvendelses-anlæg i form af manualer eller i form af digitale medier, herunder cd-rom eller onlinetjenester.

§ 54. Producenter skal mærke elektrisk og elektronisk udstyr, der fremstilles i Danmark eller importeres til Danmark. Mærkningen skal overholde følgende:

- 1) Mærkningen skal være i overensstemmelse med bilag 7. Mærkningen kan anbringes på det elektriske eller

elektroniske udstyrs emballage, hvis dette undtagelsesvis er nødvendigt som følge af produktets størrelse eller funktion. Piktogrammet skal i så fald også være optrykt i brugsanvisningen og på garantibeviset.

- 2) For så vidt angår elektrisk eller elektronisk udstyr under kategorierne i bilag 1, skal mærkningen specificere, at det pågældende elektriske eller elektroniske udstyr er bragt i omsætning efter den 13. august 2005 og skal fortrinsvis være i overensstemmelse med DS/EN 50419:2022. Det anbefales, at mærkningen, som omtalt i DS/EN 50419:2022, identificerer producenten samt den præcise dato for, hvornår udstyret er bragt i omsætning.

Stk. 2. Stk. 1 finder anvendelse på fotovoltaiske paneler, jf. bilag 1, fra den 13. august 2012, og på elektrisk og elektronisk udstyr under kategorierne i bilag 3, som ikke er omfattet af bilag 1, fra 15. august 2018.

§ 55. Producenter eller kollektive ordninger, skal på producentens eller den kollektive ordnings hjemmeside offentliggøre oplysninger om gennemførelsen af minimumsmålene i bilag 11 for hver kategori som beregnet efter § 41, stk. 2.

Kapitel 15

Kollektive ordninger

§ 56. En kollektiv ordning kan overtage følgende forpligtelser for producenter:

- 1) Forpligtelser i henhold til lovens § 9 j, stk. 1, og § 9 l, stk. 1.
- 2) Registrering og indberetning af oplysninger, jf. §§ 6-8, 13, 16-18.
- 3) Informationsforpligtelser i henhold til § 52.
- 4) Sikkerhedsstillelse over for Dansk Producentansvar i henhold til § 43 for samtlige deltagere i den kollektive ordning.
- 5) Indgåelse af aftaler om sortering af affald i fraktioner efter § 29, stk. 1 og 2.
- 6) Indgåelse af aftale om andre vilkår for afhentning af tildelte mængder efter bilag 9, punkt 2.1.3.
- 7) Tilbagetagning og håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, herunder tildelte mængder, jf. kapitel 9.
- 8) Fremsendelse af information til Dansk Producentansvar.

Stk. 2. Hvis der ikke er stillet sikkerhed, eller den stillede sikkerhed ikke er tilstrækkelig, og den kollektive ordning ikke opfylder forpligtelsen på vegne af de producenter, der er medlem af ordningen, skal de i stk. 1 nævnte forpligtelser opfyldes af den enkelte producent. I så fald tildeles hver producent affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger i overensstemmelse med kapitel 9.

Stk. 3. Hvis en kollektiv ordning stiller sikkerhed på producenteres vegne i henhold til stk. 1, nr. 4, eller en producent forlader den kollektive ordning inden udgangen af en tildelingsperiode, jf. § 31, skal den kollektive ordnings sikkerhedsstillelse dække finansiering af producentens resterende

affaldshåndteringsforpligtelse indtil udgangen af den pågældende tildelingsperiode.

§ 57. En kollektiv ordning skal sikre, at:

- 1) enhver producent har lige adgang til at deltage i den kollektive ordning og behandles på lige vilkår, idet der skal tages hensyn til producentens markedsandel,
- 2) der hos de enkelte producenter opkræves de oplysninger, der skal videregives til Dansk Producentansvar i henhold til denne bekendtgørelse, og ved anmodning om yderligere oplysninger skal det fremgå, at dette ikke kræves i henhold til denne bekendtgørelse,
- 3) der ikke videregives konkurrencefølsomme oplysninger til andre virksomheder,
- 4) producenter i ordningen bliver oplyst om, at indberetningsforpligtelserne over for Dansk Producentansvar i henhold til kapitel 5 skal ske årligt,
- 5) den enkelte producent på fakturaen bliver oplyst om størrelsen af det gebyr, Dansk Producentansvar opkræver for den pågældende producent, samt at den kollektive ordning årligt opkræver gebyret hos den enkelte producent, hvis den kollektive ordning står for at betale gebyret til Dansk Producentansvar,
- 6) producenter får tilbagebetalt tidligere indbetalte beløb, når udstyr til brug for private husholdninger overføres for at blive bragt i omsætning uden for Danmark, jf. § 13, stk. 6, og
- 7) der etableres modtagepladser for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger i hver region.

§ 58. En kollektiv ordning skal, for at forpligtelserne nævnt i § 56, stk. 1, kan overdrages til den kollektive ordning, oprettes i producentregisteret, jf. § 5, med angivelse af navnet på ordningen, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og CVR-nr., jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For udenlandske kollektive ordninger, der ikke er registreret i CVR-registeret, skal virksomhedens momsnummer (VAT-nummer), europæiske momsregistreringsnummer eller nationale momsregistreringsnummer oplyses i stedet for CVR-nr.

§ 59. Kollektive ordninger skal graduere producenteres finansielle bidrag til dækning af operationelle omkostninger vedrørende håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr omfattet af bilag 3 i den kollektive ordning i overensstemmelse med bilag 12.

Stk. 2. Graduering skal første gang ske ved kollektive ordningers næstkommende beregning af finansielle bidrag efter den 5. januar 2023.

Stk. 3. Miljøministeriet reviderer bilag 12 hvert 3. år. Bilag 12 revideres første gang inden den 1. januar 2026.

§ 60. Kollektive ordninger skal på deres hjemmeside offentliggøre oplysninger om:

- 1) ejerskab,
- 2) producenter i ordningen,
- 3) vejledende økonomiske bidrag til dækning af operationelle omkostninger i ordningen fra producenter per ton

markedsført produkt samt parametre for eventuelle rabatter, og

- 4) den kollektive ordnings udvælgelsesprocedure for affaldshåndteringsoperatører.

Kapitel 16

Kommunale behandlingsanlæg

§ 61. Kommunalbestyrelsen kan fortsat drive eksisterende kommunale behandlingsanlæg, som er sat i drift inden den 1. januar 2005 og er godkendt til behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr, på betingelse af at kommunalbestyrelsen:

- 1) sikrer, at anlægget er udskilt til et selvstændigt aktie- eller anpartsselskab,
- 2) i forbindelse med udskillelsen efter nr. 1 sikrer, at der er foretaget en værdiansættelse til markedspris af det kommunale anlægs aktiver,
- 3) ved drift af anlægget sikrer en regnskabsmæssig adskillelse fra kommunens øvrige drift,
- 4) sikrer, at anlægget er omfattet af den til enhver tid gældende årsregnskabslov,
- 5) sikrer, at driften af anlægget er fuldstændig adskilt fra den kommunale økonomi, herunder de kommunale affaldsgebyrer i henhold til bekendtgørelse om affald, og
- 6) sikrer, at anlægget driver virksomhed på almindelige markedsmæssige vilkår.

Kapitel 17

Gebyrer

§ 62. For registrering i producentregistret, jf. § 6, betales et engangsgebyr på 1.000 kr. pr. producent til Dansk Producentansvar. Hvis producenten allerede er registreret i producentregisteret i henhold til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer eller bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra, skal der betales et engangsgebyr på 500 kr.

Stk. 2. For behandling af sager om fritagelse for sikkerhedsstillelse, jf. § 46, for affald af elektrisk og elektronisk udstyr betales et gebyr pr. anvendt time.

Stk. 3. Hvis en producent eller kollektiv ordning giver anledning til ekstraordinær administration i forbindelse med sikkerhedsstillelse, opkræves et gebyr pr. anvendt time.

§ 63. For administration af tildelingsordningen for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger, jf. kapitel 9, betaler producenter et årligt gebyr til Dansk Producentansvar. Gebyret beregnes i forhold til den mængde elektrisk og elektronisk udstyr til brug for private husholdninger, der er bragt i omsætning i det foregående kalenderår.

Stk. 2. For øvrige administrative opgaver, som Dansk Producentansvar udfører i henhold til denne bekendtgørelse, betaler alle producenter et årligt gebyr. Gebyret beregnes i forhold til den mængde elektrisk og elektronisk udstyr, der er bragt i omsætning i det foregående kalenderår.

Stk. 3. Hvis en nyregistreret producent ikke har bragt elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning i det foregående

kalenderår, betales i stedet for de i stk. 1 og 2 omtalte gebyrer et gebyr for den mængde af elektrisk og elektronisk udstyr, der forventes bragt i omsætning af den pågældende producent det pågældende kalenderår. Hvis den mængde, der er bragt i omsætning, afviger fra den oplyste forventede mængde, reguleres gebyret med det beløb, der svarer til differencen.

Stk. 4. Gebyrerne efter henholdsvis stk. 1 og 2 samlet eller stk. 3 udgør mindst 250 kr. årligt.

Stk. 5. Hvis en producent eller en kollektiv ordning giver anledning til ekstra administration i forbindelse med tildelingsordningen, jf. stk. 1, opkræves der særskilt gebyr pr. anvendt time.

§ 64. Gebyrerne, jf. §§ 62 og 63, skal svare til de faktiske omkostninger, som Dansk Producentansvar har i forbindelse med udførelse af opgaver fastsat i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Gebyrerne opkræves af Dansk Producentansvar.

Stk. 3. Miljøstyrelsen fastsætter årligt gebyrsatserne anført i § 62, stk. 2 og 3, og § 63, stk. 1-3 og 5, på baggrund af budget og indstilling om gebyrstørrelse fra Dansk Producentansvar. Dansk Producentansvar offentliggør gebyrsatserne på deres hjemmeside, www.producentansvar.dk.

Kapitel 18

Tilsyn og klage

§ 65. Kommunalbestyrelsen fører med undtagelse af § 22 tilsyn med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Miljøstyrelsen fører dog tilsyn med §§ 5-21, § 24, stk. 4 og 5, § 28, stk. 2 og 3, §§ 30-32, § 35 og §§ 41-60.

§ 66. Tilsynsmyndigheden kan pålægge erhvervsdrivende, at tilsynsmyndigheden forelægges relevante dokumenter, tekniske specifikationer, data eller oplysninger om overensstemmelse og tekniske aspekter af produkter reguleret i denne bekendtgørelse, herunder adgang til indlejret software i det omfang en sådan adgang er nødvendig for at vurdere produktets overensstemmelse med §§ 4 og 54.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan pålægge erhvervsdrivende at levere oplysninger om forsyningskæden og distributionsnettet, om mængder af produkter på markedet og om andre produktmodeller, der har de samme tekniske egenskaber som det pågældende produkt.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan pålægge erhvervsdrivende at levere oplysninger om ejerskabet til et websted, når de pågældende oplysninger er relevante for sagen.

§ 67. Tilsynsmyndigheden kan erhverve produktprøver af produkter, herunder under en skjult identitet, og kontrollere disse prøver og foretage reverse engineering på dem med henblik på at identificere manglende overensstemmelse med §§ 4 og 54.

§ 68. Tilsynsmyndigheden kan påbyde ejeren af en onlinegrænseflade, hvis der ikke findes andre effektive midler til at eliminere en alvorlig risiko, at ændre eller fjerne indhold på onlinegrænsefladen, hvor der henvises til et produkt, der ikke er i overensstemmelse med §§ 4 og 54.

§ 69. Afgørelser truffet af Dansk Producentansvar kan påklages til Miljøstyrelsen, jf. lovens § 9 ø, stk. 3. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være skriftlig.

Stk. 2. Reglerne i forvaltningsloven gælder for de sager, hvori der træffes afgørelse af Dansk Producentansvar i medfør af denne bekendtgørelse, jf. forvaltningslovens § 1.

Stk. 3. Miljøstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 19

Strafbestemmelser

§ 70. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der:

- 1) undlader at udtage batterier og akkumulatorer i overensstemmelse med § 2, stk. 6,
- 2) bringer elektrisk eller elektronisk udstyr i omsætning uden at have ladet sig registrere i overensstemmelse med §§ 6 og 7 eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i henhold til § 7, stk. 1, 2 eller 5,
- 3) undlader at meddele ændringer i de efter § 7 registrerede oplysninger, jf. § 8, eller undlader at meddele ophør med at være producent af elektrisk eller elektronisk udstyr, jf. § 9,
- 4) aftager og forhandler elektrisk eller elektronisk udstyr fra producenter, som ikke er registrerede i producentregistret, jf. § 12,
- 5) undlader at indberette oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i henhold til §§ 13 og 14, 16-18 samt 41 og 42,
- 6) undlader at aflevere til eller afleverer i strid med § 24, stk. 4 og 7, og § 25,
- 7) som distributør opkræver betaling i strid med § 24, stk. 6,
- 8) undlader at registrere og vedligeholde oplysninger om indsamlingssteder, jf. §§ 26 og 27,
- 9) undlader at opfylde kravene på indsamlingsstederne i henhold til § 26 samt bilag 9,
- 10) undlader at stille indsamlingsmateriel til rådighed i overensstemmelse med § 28 samt bilag 9,
- 11) undlader at overholde reglerne om sortering i § 29,
- 12) undlader at tilbagetage, indsamle eller afhente tildelt affald af elektrisk og elektronisk udstyr eller undlader at overholde fastsatte vilkår for afhentningen samt den særskilte håndtering efter §§ 30 og 33,
- 13) undlader at foranstalte tilbagetagning og særskilt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr efter § 36, stk. 1, eller § 37,
- 14) undlader at anvende de bedste til rådighed værende behandlings-, nyttiggørelses- og genanvendelsesteknikker, jf. § 39,
- 15) undlader at håndtere affaldet efter kravene i § 40,
- 16) undlader at sikre særskilt håndtering af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr i henhold til §§ 41 og 42,
- 17) undlader at opfylde nyttiggørelses-, genbrugs- eller genanvendelsesmålene, jf. §§ 41 og 42 og bilag 11,

- 18) bringer elektrisk eller elektronisk udstyr i omsætning uden at have stillet passende sikkerhed efter §§ 43 og 44 samt efter anvisningerne i henhold til § 45, stk. 2,
- 19) undlader at føre egenkontrol eller at udarbejde en skriftlig beskrivelse af procedure og dokumentation for gennemførelse af egenkontrollen tilgængelig for tilsynsmyndigheden efter kravene i §§ 50 og 51,
- 20) undlader at give oplysninger eller afgiver urigtige oplysninger til brugerne af elektrisk og elektronisk udstyr i overensstemmelse med § 52, stk. 1 og 3,
- 21) undlader at stille de fornødne oplysninger til rådighed for eller afgiver urigtige oplysninger om genbrug og behandling til virksomheder, der håndterer affald, efter § 53,
- 22) undlader at mærke elektrisk og elektronisk udstyr efter § 54 samt bilag 7,
- 23) undlader at offentliggøre oplysninger om gennemførelsen af minimumsmålene efter § 55,
- 24) som kollektiv ordning undlader at sikre overholdelse af kravene i §§ 56 og 57,
- 25) undlader at graduere producenters finansielle bidrag efter § 59 i overensstemmelse med bilag 12,
- 26) undlader at offentliggøre oplysninger på den kollektive ordnings hjemmeside, jf. § 60,
- 27) undlader at efterkomme tilsynsmyndighedens pålæg om at fremlægge dokumenter, data, specifikationer eller oplysninger efter § 66, eller
- 28) undlader at efterkomme tilsynsmyndighedens påbud om at ændre eller fjerne indhold på en onlinegrænseflade efter § 68.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

- 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller
- 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 20

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 71. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2025.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1566 af 19. december 2022 om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af sådant udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen) ophæves.

Stk. 3. § 12 i bekendtgørelse 1566 af 19. december 2022 om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning, finder fortsat anvendelse for elektrisk og elektronisk udstyr, som distributører har aftaget og forhandlet før denne bekendtgørelses ikrafttræden.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 1566 af 19. december 2022 om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning, finder fortsat anvendelse på hændelser indtruffet før denne bekendtgørelses ikrafttræden, herunder indberetninger samt revisor- og ledelseserklæringer, jf. kapitel 5, der vedrører perioder før denne bekendtgørelses ikrafttræden.

Stk. 5. Bekendtgørelse nr. 1566 af 19. december 2022 om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning, finder fortsat anvendelse på afgørelser truffet af Dansk Producent-

ansvar, før denne bekendtgørelses ikrafttræden, og som påklages til Miljøstyrelsen, jf. § 69, stk. 1.

Miljø- og Ligestillingsministeriet, den 20. juni 2025

MAGNUS HEUNICKE

/ Nina Espegård Hassel

Bilag 1**Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, der er omfattet af denne bekendtgørelse i perioden efter den 31. december 2005 til og med den 14. august 2018, jf. § 1, stk. 2**

- 1) Store husholdningsapparater.
- 2) Små husholdningsapparater.
- 3) IT- og teleudstyr.
- 4) Forbrugerudstyr og fotovoltaiske paneler.
- 5) Belysningsudstyr.
- 6) Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala).
- 7) Legetøj og fritids- og sportsudstyr.
- 8) Medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede produkter).
- 9) Overvågnings- og reguleringsinstrumenter.
- 10) Salgsautomater.

Bilag 2**Liste over elektrisk og elektronisk udstyr, der henhører kategorierne i bilag 1****Kategori 1. Store husholdningsapparater**

Store kølemøbler

Køleskabe

Fryseudstyr

Andre store apparater til køling, opbevaring og lagring af fødevarer

Vaskemaskiner

Tørretumblere

Opvaskemaskiner

Kogeapparater

Elkomfurer

Elkogeplader

Mikrobølgeovne

Andre store apparater til madlavning og anden behandling af fødevarer

Elektriske varmeapparaturer

Elradiatorer

Andre store apparater til opvarmning af lokaler, senge og siddemøbler

Elventilatorer

Klimaanlæg

Andet blæser-, udsugnings- og klimaudstyr

Kategori 2. Små husholdningsapparater

Støvsugere

Tæppefejmaskiner

Andre rengøringsapparater

Apparater til syning, strikning, vævning og anden forarbejdning til tekstiler

Strygejern og andre apparater til strygning, rulning og anden behandling af beklædning

Brødrister

Frituregryder

Kværne, kaffemaskiner og udstyr til åbning eller forsegling af beholdere eller pakker

Elektriske knive

Hårklipningsapparater, hårtørre, tandbørstningsapparater, barbermaskiner, massageapparater og andre apparater til kropspleje

Ure, armbåndsure og andet udstyr til måling, angivelse eller registrering af tid

Vægte

Kategori 3. It- og teleudstyr

Centraliseret databehandling:

Mainframes

Minicomputere

Printerenheder

Pc'er:

Pc'er (herunder CPU, mus, skærm og tastatur)

Bærbare (laptop) computere (herunder CPU, mus, skærm og tastatur)

Note-book-computere

Note-pad-computere

Printere

Kopieringsudstyr

Elektriske og elektroniske skrivemaskiner

Lommeregner og bordregnemaskiner

og andre produkter og andet udstyr til elektronisk indsamling, lagring, behandling, præsentation eller kommunikation af information

Brugerterminaler og -systemer

Telefaxapparater

Telexapparater

Telefoner

Mønttelefoner

Trådløse telefoner

Mobiltelefoner

Telefonsvarere

og andre produkter eller andet udstyr til transmission af lyd, billeder eller anden information ved hjælp af telekommunikation

Kategori 4. Forbrugerudstyr og fotovoltaiske paneler

Radioapparater

Tv-apparater

Videokameraer

Videobåndoptagere

Hi-fi-båndoptagere

Forstærkere

Musikinstrumenter

og andre produkter eller andet udstyr til optagelse eller gengivelse af lyd eller billeder, herunder signaler eller anden teknologi til formidling af lyd og billeder på anden måde end ved telekommunikation

Fotovoltaiske paneler

Kategori 5. Belysningsudstyr

Lysarmaturer til lysstofrør/lavenergipærer med undtagelse af lysarmaturer i private husholdninger

Lysstofrør

Kompakt-lysstofpærer (lavenergipærer)

Udladningspærer herunder tryknatriumlamper og halogenlamper

Lavtryksnatriumpærer

Anden belysning eller andet udstyr til spredning eller regulering af lys (med undtagelse af glødepærer)

Kategori 6. Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala)

Boremaskiner

Save

Symaskiner

Udstyr til drejning, fræsning, slibning, formaling, savning, skæring, klipning, boring, hulning, stansning, foldning, bøjning eller lignende forarbejdning af træ, metal og andre materialer

Værktøj til nitning, sømning eller skruning eller fjernelse af nitter, søm, skruer eller lignende brug

Værktøj til svejsning, lodning eller anden brug

Udstyr til sprøjtning, fordeling, spredning eller anden behandling af flydende eller luftformige stoffer med andre midler

Værktøj til græsslåning eller andre haveaktiviteter

Kategori 7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr

Elektriske tog og racerbaner

Håndholdte spillekonsoller

Videospil

Computere til cykling, dykning, løb, roning osv.

Sportsudstyr med elektriske eller elektroniske komponenter

Enarmede tyveknægte

Kategori 8. Medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede produkter)

Strålebehandlingsudstyr

Kardiologisk udstyr

Dialyseudstyr

Lungeventilatorer

Nuklearmedicinsk udstyr

Laboratorieudstyr til in vitro-diagnostik

Analyseudstyr

Fryseudstyr

Fertiliseringsprøver

Andre apparater til påvisning, forebyggelse, kontrol, behandling og lindring af sygdomme, skader eller handicap

Kategori 9. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter

Røgdetektorer

Varmeregulatorer

Termostater

Måle-, veje- eller justeringsapparater til private husholdninger eller som laboratorieudstyr

Andre overvågnings- og reguleringsinstrumenter, der anvendes i industrianlæg (f.eks. i kontroltavler)

Kategori 10. Automatiske dispensere

Automater til varme drikke

Automater til varme eller kolde flasker eller dåser

Automater til faste produkter

Pengeautomater

Alle apparater, som automatisk leverer alle slags produkter

Bilag 3**Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, der er omfattet af denne bekendtgørelse fra og med den 15. august 2018, jf. § 1, stk. 2**

1. Udstyr til temperaturudveksling
2. Skærme, monitorer og udstyr indeholdende skærme med en overflade, der er større end 100 cm²
3. Lyskilder
4. Stort udstyr (en ydre dimension på mere end 50 cm) herunder, men ikke begrænset til:

husholdningsapparater, it- og teleudstyr, forbrugerudstyr, lysarmaturer, udstyr til gengivelse af lyd eller billeder, musikudstyr, elektrisk og elektronisk værktøj, legetøj, fritids- og sportsudstyr, medicinsk udstyr, overvågnings- og reguleringsinstrumenter, automatiske dispensere, udstyr til produktion af elektrisk strøm. Denne kategori omfatter ikke det udstyr, der er omfattet af kategori 1-3.

5. Småt udstyr (ingen ydre dimension på mere end 50 cm) herunder, men ikke begrænset til:

husholdningsapparater, forbrugerudstyr, lysarmaturer, udstyr til gengivelse af lyd eller billeder, musikudstyr, elektrisk og elektronisk værktøj, legetøj, fritids- og sportsudstyr, medicinsk udstyr, overvågnings- og reguleringsinstrumenter, automatiske dispensere, udstyr til produktion af elektrisk strøm. Denne kategori omfatter ikke det udstyr, der er omfattet af kategori 1-3 og 6.

6. Småt it- og telekommunikationsudstyr (ingen ydre dimension på mere end 50 cm)
7. Fotovoltaiske paneler

Bilag 4**Ikke-udtømmende liste over elektrisk og elektronisk udstyr, som henhører under kategorierne i bilag 3****1. Udstyr til temperaturudveksling**

Køleskabe, frydere, udstyr til automatiseret levering af kolde produkter, klimaanlæg, udstyr til affugtning, varmepumper, radiatorer indeholdende olie og andet udstyr til temperaturudveksling, der anvender andre væsker end vand til temperaturudveksling.

2. Skærme, monitorer og udstyr indeholdende skærme med en overflade, der er større end 100 cm²

Skærme, tv-apparater, LCD-fotorammer, monitorer, bærbare computere, notebooks.

3. Lyskilder

Almindelige lysstofrør, kompaktlystofrør, lysstofrør, udladningspærer - herunder højtryksnatriumpærer og metalhalogenpærer, lavtryksnatriumpærer, LED.

4. Stort udstyr

Vaskemaskiner, tørretumblere, opvaskemaskiner, kogeapparater, elkomfurer, elkogepåser, lysarmaturer, udstyr til gengivelse af lyd eller billeder, musikudstyr (undtagen pibeorgler opsat i kirker), apparater til syning og vævning, større computer mainframes, større printere, kopieringsudstyr, større møntautomater, større medicinsk udstyr, større overvågnings- og reguleringsinstrumenter, større apparater til automatiseret levering af produkter og penge.

5. Småt udstyr

Støvsugere, tæppefejmaskiner, apparater til syning, lysarmaturer, mikrobølgeovne, ventilationsudstyr, strygejern, brødrister, elektriske knive, elkedler, ure, elektriske barbermaskiner, vægte, apparater til hårpleje og kropspleje, regnemaskiner, radioapparater, videokameraer, videobåndoptagere, hi-fi-udstyr, musikinstrumenter, udstyr til gengivelse af lyd eller billeder, elektrisk og elektronisk legetøj, sportsudstyr, computere til cykling, dykning, løb, roning osv., røgdetektorer, varmeregulatorer, termostater, mindre elektrisk og elektronisk værktøj, mindre medicinsk udstyr, mindre overvågnings- og reguleringsinstrumenter, mindre apparater til automatiseret levering af produkter, mindre udstyr med indbyggede fotovoltaiske paneler.

6. Småt it- og telekommunikationsudstyr (ingen ydre dimension på mere end 50 cm)

Mobiltelefoner, GPS, lommeregner, routere, pc'er, printere, telefoner.

7. Fotovoltaiske paneler

Bilag 5

Følgende stoffer, blandinger og komponenter skal udtages ved selektiv behandling af alt særskilt indsamlet affald af elektrisk og elektronisk udstyr omfattet af producentansvar og andet affald af elektrisk og elektronisk udstyr

- Asbestaffald og komponenter, der indeholder asbest.
- Batterier.
- Billedrør.
- Chlor-flour-carboner (CFC), hydro-chlor-flour-carboner (HFC), hydro-flour-carboner (HFC) og carbon-hydrider (HC).
- Elektrolytkondensatorer, som indeholder stoffer, der giver anledning til bekymring (højde > 25 mm, diameter > 25 mm eller et dertil svarende volumen).
- Gasudladningspærer.
- Komponenter indeholdende ildfaste keramiske fibre som beskrevet i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008.
- Komponenter indeholdende radioaktive stoffer bortset fra komponenter, der ligger under undtagelses-tærsklerne i artikel 3 og bilag I i Rådets direktiv 96/29/Euratom om fastsættelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling.
- Kondensatorer, der indeholder polychlorede biphenyler (PCB).
- Kviksølvholdige komponenter, såsom kontakter og lamper til baggrundsbelysning.
- LCD-skærme (med indfatning, hvis det er hensigtsmæssigt) med et areal på over 100 cm².
- LCD-skærme, der baggrundsbelyses med gasudladningslamper.
- Plast indeholdende bromerede flammehæmmere.
- Printkort fra mobiltelefoner generelt og fra andre anordninger, hvis printkortets overflade er på over 10 cm².
- Tonerpatroner, flydende og pastaagtige, såvel som farvetoner.
- Udvendige elektriske kabler.

I det omfang, der ikke findes særregler for ovennævnte stoffer, blandinger og komponenter, bortskaffes eller nyttiggøres de i overensstemmelse med bekendtgørelse om affald.

Miljørigtig forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af komponenter eller hele apparater må ikke hindres i forbindelse med anvendelse af ovenstående.

Bilag 6

Nedenstående komponenter af affald af elektrisk og elektronisk udstyr omfattet af producentansvar og andet affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal håndteres efter følgende retningslinjer

1. Asbestaffald og komponenter, der indeholder asbest:

Asbestholdigt affald skal opbevares i hertil godkendte beholdere eller sække.

Asbestholdigt affald skal afleveres til bortskaffelse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om håndtering af asbestholdigt affald.

Batterier:

Batterier skal opbevares indendørs i syrefaste beholdere.

Batterier skal afleveres til virksomheder, der håndterer batterier med henblik på genanvendelse eller bortskaffelse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om håndtering af affald af batterier.

Billedrør:

Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af udstyr, der indeholder billedrør, skal foregå således, at brud på billedrør undgås.

Den fluorescerende belægning skal udtages med henblik på genanvendelse eller deponering i specialdeponi.

Den fluorescerende belægning skal opbevares i lukkede beholdere.

Glas fra billedrør skal afleveres til virksomheder, der er godkendt i henhold til lovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet, til oparbejdning af blyholdigt glas med henblik på genanvendelse.

Hvis blyindholdet ikke udtages effektivt ved oparbejdningen, må glasset kun anvendes som råvare ved fremstilling af billedrør el. lign., hvor bly indgår som en nødvendig og godkendt bestanddel.

Elektriske kabler:

Elektriske kabler afleveres til virksomheder, der mekanisk oparbejder elektriske kabler med henblik på genanvendelse af metalindholdet, og som er godkendt til at håndtere kabelaffald i henhold til lovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

Gasudladningspærer og lysstofrør:

Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af gasudladningspærer og lysstofrør skal foregå, således at brud og udslip af kviksølv undgås.

Gasudladningspærer og lysstofrør skal opbevares i hertil egnede beholdere og afleveres til virksomheder, der er godkendt til oparbejdning af kviksølvholdige lyskilder.

Kviksølvet skal udtages og afleveres til virksomheder, der er godkendt til deponering af kviksølv i henhold til lovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

Kviksølvindholdet i glas- og metalfraktionen må maksimalt udgøre 10 ppm.

Kondensatorer:

Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af PCB-holdige kondensatorer skal foregå således, at udslip af PCB undgås.

Kondensatorer, der indeholder polychlorerede biphenyler (PCB), skal opbevares i hertil egnede beholdere.

Kondensatorer, der indeholder polychlorerede biphenyler (PCB), skal afleveres til virksomheder, der er godkendt til at håndtere PCB-affald med henblik på bortskaffelse i henhold til lovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

Jern og andre metaller fra kondensatorer kan, hvis restindholdet af PCB er mindre end 50 ppm, afleveres til oparbejdning og genanvendelse på virksomheder, der er godkendt i henhold til lovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

Kviksølvholdige komponenter:

Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af kviksølvholdige komponenter skal foregå således, at brud og udslip af kviksølv undgås.

Kviksølvholdige komponenter skal opbevares i hertil egnede beholdere.

Kviksølvholdige komponenter skal afleveres til virksomheder, der er godkendt til deponering af kviksølvholdigt affald i henhold til lovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

LCD-skærme:

Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af udstyr, der indeholder LCD-skærme skal foregå således, at brud på skærme undgås.

LCD-skærme, der umiddelbart kan indgå som en integreret del af et nyt produkt, kan frasepareres og genbruges til dette formål.

LCD-skærme, der ikke kan genbruges, skal afleveres til virksomheder, der er godkendt til at håndtere affald af LCD-skærme med henblik på genanvendelse eller bortskaffelse i henhold til lovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

Gasudladningspærer skal udtages og afleveres til virksomheder jf. ovenstående.

Udstyr, der indeholder gasser, som er ozonlagsnedbrydende eller har et globalt opvarmningspotentiale (GWP) på over 15, f.eks. i skum og kølekredsløb:

Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af udstyr, der indeholder gasser, som er ozonlagsnedbrydende eller har et globalt opvarmningspotentiale, skal foregå således, at lækager undgås.

Udstyr, der indeholder gasser, som er ozonnedbrydende eller har et GWP (global warming potential) på over 15, f.eks. i skum og kølekredsløb, skal afleveres til virksomheder, der er godkendt i henhold til lovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet, til oparbejdning.

Gasserne udtages og behandles forsvarligt. Ozonlagsnedbrydende gasser behandles i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

Gasserne skal udtages og opsamles under anvendelse af de bedst tilgængelige teknologier. Dokumentation for anvendelse af bedst tilgængelig teknologi skal foreligge i form af RAL-certificering eller test gennemført af tilsvarende anerkendte prøvningsorganer, der dokumenterer, at der ved behandling af hus-

holdningsapparater (køleskabe og fryser) opsamles og destrueres gennemsnitligt mindst 115 gr. gasser fra kølesystemer og gennemsnitligt mindst 300 gr. gasser fra isolationsskum, samt at restindholdet af gasser i isolationsskum og kompressorolie maksimalt udgør 0,2 % som vægt.

Gasserne skal destrueres på anlæg, der er godkendt hertil i henhold til lovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

Plast indeholdende bromerede flammehæmmere:

Plast indeholdende bromerede flammehæmmere skal afleveres til virksomheder, der er godkendt til at håndtere bromholdigt affald i henhold til lovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

Plast med bromindhold på mindre end 5 ppm kan afleveres til oparbejdning og genanvendelse hos virksomheder, der er godkendt i henhold lovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

Printkort:

Printkort, der ikke genbruges, skal efter demontering af kondensatorer, batterier, akkumulatorer og kviksølvholdige komponenter, herunder LCD-skærme med gasudladningslamper, afleveres til anlæg, der er godkendt til håndtering af metalholdigt affald, der indeholder bromerede flammehæmmere, PCB og beryllium i henhold til lovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

Tonerpatroner, til flydende og pastaagtige toner, såvel som farvetoner:

Tonerpatroner, der ikke genbruges, afleveres til forbrænding på affaldsforbrændingsanlæg, der er godkendt i henhold til lovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

2. Miljørigtig forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af komponenter eller hele apparater må ikke hindres i forbindelse med anvendelse af punkt 1.

Bilag 7

Piktogram til mærkning af elektrisk og elektronisk udstyr omfattet af producentansvar, jf. § 54



Bilag 8

Oplysninger, der skal gives i forbindelse med registrering af producenter omfattet af producentansvar eller deres repræsentanter, jf. §§ 6-7

- 1) Virksomhedens navn under hvilke virksomheden bringer elektriske og elektroniske udstyr i omsætning.
- 2) Virksomhedens adresse (gadenavn og nr., postnr. og by, samt land), URL adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.
- 3) CVR-nr. For udenlandske virksomheder, der ikke er registreret i CVR-registeret, oplyses virksomhedens momsnummer (VAT-nummer), europæiske momsregistreringsnummer eller nationale momsregistreringsnummer i stedet for CVR-nr.
- 4) Virksomhedens kontaktperson og en registreret systembruger, som begge skal være ansat i virksomheden: Navn samt tlf.nr. og e-mailadresse.
- 5) Virksomhedens eventuelle repræsentant i Danmark: Navn, adresse (gadenavn og nr., postnummer og by, samt land), e-mailadresse, CVR-nr. og tlf.nr. Er repræsentanten en juridisk person, skal repræsentantens kontaktpersons navn, adresse (gadenavn og nr., postnr. og by), telefonnr. og e-mailadresse også oplyses.
- 6) Angivelse af hvilke former for udstyr under de i bilag 1 eller 3 nævnte kategorier, der bringes eller påtænkes at blive bragt i omsætning samt typen af udstyret (husholdnings- eller erhvervsudstyr) for hver af kategorierne.
- 7) Varemærke for det elektriske og elektroniske udstyr, der bringes i omsætning.
- 8) Oplysninger om hvordan producentansvaret påtænkes opfyldt, herunder om virksomheden er tilsluttet en kollektiv ordning eller har etableret en individuel indsamlings- og håndteringsordning. Oplysninger om hvilke af de i bilag 1 eller 3 nævnte kategorier af udstyr der håndteres inden for henholdsvis kollektiv ordning og individuelt af den enkelte virksomhed, samt hvorledes virksomheden har tilrettelagt opfyldelsen af sin forpligtelse for tilbagehåndtering og særskilt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.
- 9) Anvendt salgsmetode, f.eks. fjernsalg.
- 10) Erklæring om, at de afgivne oplysninger i anmodningen om registreringen er korrekte.

I det omfang Dansk Producentansvar kan hente oplysningerne via CVR-registret, skal alene kontaktperson og systembruger oplyses i stedet for nr. 1, 2, 4 og 5.

Bilag 9

Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr omfattet af producentansvar fra de kommunale indsamlingssteder

Reglerne omfatter alene de elektronikaffaldsfraktioner, der fremgår af § 29, stk. 1, samt de indsamlingssteder, der er registreret hos Dansk Producentansvar i henhold til § 26, stk. 1.

1. Indsamlingssteder

Kommunalbestyrelsen etablerer indsamlingsordninger, herunder indsamlingssteder, jf. § 24. Kommunalbestyrelsen indberetter oplysningerne til Dansk Producentansvar efter Dansk Producentansvars anvisninger vedrørende indsamlingsstederne med angivelse af:

- Indsamlingsstedets adresse.
- Kontaktinformation (person, tlf.nr. eller e-mailadresse).
- Tidsrum, hvor der kan ske afhentning af affald af elektronisk og elektrisk udstyr.
- Eventuelt særlige forhold vedrørende udlevering af nøgler mv.
- Materielbehovet pr. fraktion.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at indberette ovenstående oplysninger. Oplysningerne opdateres straks, hvis der sker ændringer i forhold til det indberettede.

Producenter skal til enhver tid holde sig orienteret om kommunalbestyrelsens registrerede oplysninger om indsamlingsstedet.

Kommunalbestyrelsen kan med en måneds varsel oprette og nedlægge indsamlingssteder i henhold til § 26, stk. 1. Dette sker efter Dansk Producentansvars anvisninger. Kommunalbestyrelsen skal desuden senest en måned inden meddele producenter, som afhenter tildelt affald, om det oprettede eller nedlagte indsamlingssted.

Indsamlingsstederne skal opfylde kravene i dette bilags afsnit 4.

2. Afhentningsvilkår

2.1. Frister

Producenter skal afhente indsamlet affald af elektrisk og elektronisk udstyr på de kommunale indsamlingssteder, jf. § 31, når kommunalbestyrelserne som minimum har indsamlet følgende mængder af de enkelte fraktioner, som er beskrevet i § 29, stk. 1:

Fraktion 1a (stort udstyr (en ydre dimension større end 50 cm og/eller en vægt over 20 kg) og fraktion 2 (udstyr til temperaturudveksling):

Producenten skal afhente affald af elektrisk og elektronisk udstyr på kommunalbestyrelsens foranledning, når der minimum er fyldt en container pr. fraktion, dog minimum hvert ½ år.

Fraktion 4 (skærme og monitorer), fraktion 1b (mellem stort udstyr med en ydre dimension større end 50 cm og en vægt under 20 kg) og fraktion 3 (småt udstyr og små it- og telekommunikationsudstyr)

Producenten skal afhente affald af elektrisk og elektronisk udstyr på kommunalbestyrelsens foranledning, når der som minimum er fyldt 3 bure pr. fraktion, dog minimum hvert ½ år.

Fraktion 5 (lyskilder):

Producenten skal afhente affald af elektrisk og elektronisk udstyr på kommunalbestyrelsens foranledning, når der som minimum er fyldt en lyscontainer, dog minimum hvert ½ år.

Afhentning:

Kommunalbestyrelsen eller indsamlingsstedet anmoder pr. e-mail producenten om afhentning, når der er indsamlet de ovenfor angivne mængder. Afhentning skal herefter ske på følgende vilkår:

2.1.1. Afhentning efter anmodning

Anmodningen skal være afgivet senest kl. 14.00 to hverdage før, der ønskes afhentning. Med hverdage menes fra mandag til og med fredag.

Afhentning på indsamlingsstederne skal ske senest to hverdage efter modtagelse af anmodningen, inden for det tidsrum kommunalbestyrelsen har angivet, jf. pkt. 1. Afgives bestilling en fredag, skal afhentning ske den efterfølgende tirsdag.

Eksempel: hvis der anmodes om afhentning pr. e-mail tirsdag kl. 13.00, skal der være foranstaltet afhentning senest torsdag.

I forbindelse med helligedage, der falder på hverdage (mandag til fredag), skal der afhentes affald af elektrisk og elektronisk udstyr i de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har anmodet herom – uanset om dagen er en helligdag.

Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt ved bestilling af afhentning meddele, hvor mange enheder der ønskes afhentet.

Ønskes afhentning en lørdag, kan kommunalbestyrelsen anmode om ekstraordinær afhentning, jf. pkt. 2.1.4. nedenfor.

Hvis man indgår aftale om afhentning efter anmodning, vil kommunalbestyrelsen have ret til at foranstalte nødafhentning ved manglende afhentning fra producenten i henhold til proceduren nedenfor.

2.1.2. Fast afhentning

Kommunalbestyrelsen samt producenten kan, som alternativ til afhentning efter anmodning, jf. pkt. 2.1.1., aftale et fast tidspunkt for afhentning inden for et fastsat tidsrum på 3 timer, f.eks.: afhentning hver mandag ml. kl. 9-12. I forbindelse med helligedage, der falder på hverdage, hvor der er aftalt fast afhentning, skal producenten afhente affald af elektrisk og elektronisk udstyr som på normale hverdage.

Kommunalbestyrelsen skal give meddelelse senest to hverdage før den faste afhentning, hvis der ikke ønskes afhentning som aftalt. Ved behov kan kommunalbestyrelsen anmode om ekstraordinær afhentning, jf. pkt. 2.1.4.

Hvis man har aftalt fast afhentning, vil kommunalbestyrelsen have ret til at foranstalte nødafhentning i forbindelse med manglende afhentning fra producenten, jf. pkt. 2.1.5.

2.1.3. Alternative aftaler

Parterne kan indgå aftaler, der afviger fra afsnit 2.1.1., 2.1.2., 2.1.4. og 2.1.5.

2.1.4. Ekstraordinær afhentning

Hvis der er behov for afhentning ud over den faste aftalte afhentning, jf. pkt. 2.1.2, eller afhentning efter anmodning, jf. pkt. 2.1.1., kan kommunalbestyrelsen anmode om ekstraordinær afhentning.

Anmodning herom skal være afgivet senest kl. 14.00 en dag før, der ønskes afhentning. Anmodningen kan afgives fra mandag – lørdag. Afhentning på indsamlingsstederne skal ske senest en dag efter modtagelse af anmodningen. Ekstraordinær afhentning kan ske mandag til lørdag.

Hvert indsamlingssted har ret til at anmode om 12 ekstraordinære afhentninger i løbet af en tildelingsperiode. Dette gælder også, hvis man har indgået aftale om fast afhentning.

Eksempel: hvis der anmodes om afhentning pr. e-mail tirsdag kl. 13.00, skal der således være foranstaltet afhentning senest onsdag inden for det tidsrum, som kommunalbestyrelsen har angivet, jf. pkt. 1.

I forbindelse med helligedage, der falder på en mandag – lørdag, skal der afhentes affald af elektrisk og elektronisk udstyr i de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har anmodet om ekstraordinær afhentning – uanset om dagen er en helligdag.

Hvis kommunalbestyrelsen har anmodet om ekstraordinær afhentning, vil kommunalbestyrelsen have ret til at foranstalte nødafhentning, jf. pkt. 2.1.5., i forbindelse med manglende afhentning fra producenten i henhold til proceduren nedenfor.

2.1.5. Manglende afhentning

Hvis producenten ikke afhenter affald af elektrisk og elektronisk udstyr i henhold til den fastsatte frist eller aftalte faste afhentningstidspunkt, skal kommunalbestyrelsen orientere producenten herom pr. mail.

Senest fire timer efter kommunalbestyrelsen har sendt orientering om manglende afhentning til producenten, skal producenten have foranstaltet afhentning af affaldet på indsamlingsstedet.

Hvis producenten ikke har fået hentet affaldet inden for de fire timer, kan kommunalbestyrelsen lade nødafhentning udføre af tredjemand. Kommunalbestyrelsen skal orientere Dansk Producentansvar om den manglende afhentning efter Dansk Producentansvars anvisninger.

Producenten skal inden for de fire timer have mulighed for at anvise, hvortil det ikke-afhentede affald skal afleveres, hvis dette ikke er aftalt på forhånd.

Kommunalbestyrelsen kan vælge at få producenten til at dække de faktisk dokumenterede omkostninger, kommunalbestyrelsen har haft i forbindelse med nødafhentningen, herunder omkostningerne til at sikre nyt indsamlingsmateriel på pladsen og øgede administrative udgifter for kommunalbestyrelsen.

Hvis producenten ikke betaler inden for den betalingsfrist, som kommunalbestyrelsen har fastsat, kan kommunalbestyrelsen i de tilfælde, hvor producenten har stillet sikkerhed i henhold til § 43, søge Dansk Producentansvar om at få dækket sine faktisk dokumenterede omkostninger i den af producenten stillede sikkerhed.

2.2. Fejlsortering på indsamlingsstedet

Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at der sker korrekt sortering af det modtagne affald.

Ved sorteringen skal sorteringsvejledningen følges, hvis en sådan findes, ligesom det elektriske eller elektroniske affald ikke må indeholde andet affald end det, der ligger inden for de i rammerne i § 29 definerede affaldsfraktioner. Kølemøbler og komfurer må derfor ikke indeholde mad eller lignende.

Hvis det afhentede udstyr indeholder mad eller lignende, kan producenten sende udstyret tilbage til tømning hos kommunalbestyrelsen eller sende krav til kommunalbestyrelsen om dækning af dokumenterede udgifter for tømning. Kommunalbestyrelsen vælger, om de selv vil foretage tømning eller dække udgifterne hertil.

Det afleverede affald må højst indeholde 5 % i kg af noget, der ikke er elektronikaffald. Af det modtagne elektronikaffald må der højst være 5 % af det afleverede, som tilhører en anden fraktion.

Hvis det afhentede udstyr indeholder fejlsorteringer, der overstiger 5 % i kg af noget, der ikke er elektronikaffald, eller hvis mere end 5 % af det modtagne elektronikaffald tilhører en anden fraktion, kan producenten sende udstyret tilbage til sortering hos kommunalbestyrelsen eller sende krav til kommunalbestyrelsen om dækning af dokumenterede udgifter for sortering. Kommunalbestyrelsen vælger, om de selv vil foretage sorteringen eller dække udgifterne hertil.

Hvis producenten kan dokumentere at have udgifter i forbindelse med, at der er sket en fejlsortering ud over det tilladte, til håndtering af det modtagne affald, kan krav til dækning af disse udgifter rettes mod kommunalbestyrelsen i henhold til de almindelige erstatningsregler.

2.3. Fyldningsgraden

Kommunerne skal fylde det af producenter leverede opsamlingsmateriel, så fyldningsgraden har et rimeligt niveau. Hvis der sker mangelfuld fyldning af opsamlingsmateriellet, skal producenten tage kontakt til kommunen med henblik på at drøfte, hvordan fyldningsgraden kan forbedres til et rimeligt niveau.

3. Indsamlingsmateriel

Producenter skal levere oplysninger om tilgængeligt indsamlingsmateriel, som kommunalbestyrelsen kan vælge ud fra. Oplysningerne registreres hos Dansk Producentansvar, som offentliggør den på sin hjemmeside, jf. § 28, stk.2-3. Producenter skal ved valg af indsamlingsmateriel tage udgangspunkt i kommunalbestyrelsens behov og arbejdsmiljømæssige forhold.

Kommunalbestyrelsen skal registrere indsamlingssteder, den har etableret, jf. § 26.

Kommunalbestyrelserne skal desuden, med udgangspunkt i producenterne oplysninger om indsamlingsmateriel, registrere behovet for indsamlingsmateriel pr. kommunale indsamlingssted og fraktion. Kommunalbestyrelsen skal registrere oplysningerne hos Dansk Producentansvar, som offentliggør den på Dansk Producentansvars hjemmeside, jf. § 27.

Producenter er forpligtet til at levere indsamlingsmateriel på baggrund af de behov, som kommunalbestyrelsen har registreret i Dansk Producentansvars register over kommunale indsamlingssteder, jf. § 26, stk. 1. De skal hver især ensarte indsamlingsmateriellet i forhold til de enkelte fraktioner.

Indsamlingsmateriellet skal være funktionsdueligt og leve op til de almindelige krav om arbejdsmiljø. Indsamlingsmateriellet skal leve op til den beskrivelse af materiel, som producenter har registreret hos Dansk Producentansvar, og som findes på Dansk Producentansvars hjemmeside, www.producentansvar.dk.

Kommuner, der af særlige årsager som f. eks. indsamlingsstedets indretning mv., ikke kan anvende det indsamlingsmateriel, som producenterne stiller til rådighed, opfordres til i samarbejde med producenten at finde materiel, der dækker kommunalbestyrelsens særlige behov, eller indgå aftale herom.

Det indsamlingsmateriel, producenter stiller til rådighed, må alene efter aftale med producenten anvendes af kommunalbestyrelsen på andre steder end de registrerede indsamlingssteder.

3.1 Kommunalalt ejet materiel

Kommunalbestyrelsen kan vælge at benytte eget indsamlingsmateriel, som kommunalbestyrelsen er ansvarlig for at levere og vedligeholde. Indsamlingsmaterialet skal være af samme beskaffenhed, som det standardmateriel, producenterne tilbyder. Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at anvende eget materiel, aftales dette direkte med producenten. Denne aftale registrerer kommunalbestyrelsen for indsamlingsstedet hos Dansk Producentansvar.

Hvis kommunalbestyrelsen og producenten ikke kan blive enige om en sådan aftale, skal der anvendes det indsamlingsmateriel, som producenten stiller til rådighed.

Indsamlingsmaterialet placeres efter tømning af producenten på indsamlingsstedet efter kommunalbestyrelsens nærmere anvisninger.

3.2 Varslingsperiode for bestilling af materiel

Ønsker kommunalbestyrelsen at overgå fra kommunalt ejt opsamlingsmateriel til materiel leveret af producenten eller omvendt, kan dette ske med et varsel på en måned efter Dansk Producentansvars anvisninger.

Ændringer i behovet for indsamlingsmateriel registrerer kommunalbestyrelsen hos Dansk Producentansvar. Dette skal ske med et varsel på en måned efter Dansk Producentansvars anvisninger.

3.3 Læsse- og flytningsudstyr til indsamlingsstedet

Det er producenten, der er ansvarlig for pålæsning af indsamlingsmateriel på køretøjet.

Det står parterne frit at aftale, at producenten eller den kollektive ordning leverer og vedligeholder flyttmateriel, således at kommunalbestyrelsen kan fylde containerne helt m.v. I den forbindelse er producenten forpligtet til at uddanne kommunalbestyrelsens ansatte på indsamlingsstedet i betjening af flyttmateriellet.

Det kan aftales, om kommunalbestyrelsen må anvende udstyret til læsning og flytning af andre former for affald end fra elektrisk og elektronisk udstyr.

I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har indrettet sin plads således, at kommunalbestyrelsen har behov for at flytte rundt på indsamlingsmateriellet, er kommunalbestyrelsen alene ansvarlig for anskaffelse af eget flytteudstyr.

4. Krav til indsamlingsstedet

Indsamlingsstederne skal være let tilgængelige for køretøjer, der kan laste og losse det pågældende indsamlingsmateriel til affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger.

Kommunalbestyrelsen har pligt til at foranstalte tiltag på indsamlingsstederne, der sikrer, at tyveri af affald af elektrisk og elektronisk udstyr undgås.

Bilag 10

Beregning af tildeling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr omfattet af producentansvar fra private husholdninger, jf. kapitel 9

1. Producenters markedsandel

Producenters markedsandel udgør producentens årlige andel af de samlede mængder af elektrisk og elektronisk udstyr, der er bragt i omsætning, som alle producenterne har indberettet til Dansk Producentansvars producentregister, til den angivne fraktion til de private husholdninger i det foregående kalenderår.

1.1. Producenter, der påbegynder at bringe udstyr i omsætning i løbet af et kalenderår

For producenter, der påbegynder at bringe elektrisk og elektronisk udstyr til brug for private husholdninger i omsætning i løbet af et kalenderår, beregnes der ikke markedsandel og tildeling på baggrund heraf i det pågældende kalenderår.

Det efterfølgende kalenderår beregnes markedsandelen og tildelingen på baggrund af den mængde, der er bragt i omsætning, i det kalenderår, det påbegyndes at bringe elektrisk og elektronisk udstyr til brug for private husholdninger i omsætning. Mængden multipliceres med to.

1.2. Ophør med at bringe i omsætning i et kalenderår

Når en producent ophører med at bringe elektrisk og elektronisk udstyr til brug for private husholdninger i omsætning i et kalenderår, beregnes der ikke markedsandel og tildeling i det efterfølgende kalenderår.

2. Tildeling

Dansk Producentansvar tildeler producenten eller den kollektiv ordning, der har overtaget producentens forpligtelser, jf. § 56, en mængde affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger, som producenten skal indsamle, herunder fra de indsamlingssteder, kommunalbestyrelsen har etableret, jf. § 24, og foranstaltte særskilt håndteret. Tildelingen sker for den i § 31, stk. 2, angivne periode på grundlag af markedsandelen.

Ved tildelingen tages højde for de mængder af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger, som producenten har tilbagetaget i det foregående kalenderår, og som er indberettet til producentregistret, jf. kapitel 5.

Ved tildelingen foretager Dansk Producentansvar en efterregulering, der tager højde for, om de mængder, som producenter har tilbagetaget det foregående kalenderår, svarer til det, de var forpligtede til at tilbagetage.

Der tages desuden højde for eventuelle fejl i tildelingen for den foregående tildelingsperiode, der er konstateret efter meddelelsen af tildelingen af den foregående periode, og som ikke har ført til en ændring i tildelingen. Dette gælder, uanset om fejlene skyldes fejlagtige eller manglende indberetninger eller andre fejl i tildelingen, herunder fejl konstateret i forbindelse med klage.

Ved tildelingen søger Dansk Producentansvar at tildele indsamlingsstederne geografisk rimeligt. Hvis Dansk Producentansvar beslutter det, har producenter pligt til at afhente tildelt affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra de private husholdninger fra hele landet.

Hvis en producent midt i en tildelingsperiode på grund af ophør af virksomhed ikke afhenter tildelte mængder, kan Dansk Producentansvar pålægge en eller flere producenter at overtage forpligtelsen, som oprindeligt var tildelt den producent, som er ophørt.

Bilag 11

Minimumsnyttiggørelsesmål for affald af elektrisk og elektronisk udstyr omfattet af producentansvar, jf. § 41

1. Minimumsmål, der gælder per kategori fra 13. august 2012 til 14. august 2015 for kategorierne i bilag 1:

- a) For affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der henhører under kategori 1 eller 10 i bilag 1, skal
 - 80 % nyttiggøres, og
 - 75 % genanvendes.
- b) For affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der henhører under kategori 3 eller 4 i bilag 1, skal
 - 75 % nyttiggøres, og
 - 65 % genanvendes.
- c) For affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der henhører under kategori 2, 5, 6, 7, 8 eller 9 i bilag 1, skal
 - 70 % nyttiggøres, og
 - 50 % genanvendes.
- d) For gasudladningspærer skal 80 % genanvendes.

2. Minimumsmål, der gælder per kategori fra 15. august 2015 til 14. august 2018 for kategorierne i bilag 1:

- a) For affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der henhører under kategori 1 eller 10 i bilag 1, skal
 - 85 % nyttiggøres, og
 - 80 % forberedes med henblik på genbrug og genanvendes.
- b) For affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der henhører under kategori 3 eller 4 i bilag 1, skal
 - 80 % nyttiggøres, og
 - 70 % forberedes med henblik på genbrug og genanvendes.
- c) For affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der henhører under kategori 2, 5, 6, 7, 8 eller 9 i bilag 1, skal
 - 75 % nyttiggøres, og
 - 55 % forberedes med henblik på genbrug og genanvendes.
- d) For gasudladningspærer skal 80 % genanvendes.

3. Minimumsmål, der gælder per kategori fra 15. august 2018 for kategorierne i bilag 3:

- a) For affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der henhører under kategori 1, 4 eller 7 i bilag 3, skal
 - 85 % nyttiggøres, og

— 80 % forberedes med henblik på genbrug og genanvendes.

b) For affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der henhører under kategori 2 i bilag 3, skal

— 80 % nyttiggøres, og

— 70 % forberedes med henblik på genbrug og genanvendes.

c) For affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der henhører under kategori 5 eller 6 i bilag 3, skal

— 75 % nyttiggøres, og

— 55 % forberedes med henblik på genbrug og genanvendes.

d) For affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der henhører under kategori 3 i bilag 3, skal 80 % genanvendes.

Bilag 12**Kriterier, metode og størrelsesforhold for graduering af bidrag for elektrisk og elektronisk udstyr, jf. § 59****Kriterier for de syv kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. bilag 3:**1. Udstyr til temperaturudveksling

Kriterie: Produktet markedsføres med en handelsmæssig garanti for holdbarhed, jf. købelovens § 86 a, på minimum 2 år ud over den to-årige reklamationsret, der følger af købelovens § 83. Garantien skal opfylde kravene i markedsføringslovens § 17, gælde for hele produktet og må ikke være et tilvalg mod ekstrabetaling. Garantien skal stilles uden et modkrav om en tilmeldingsordning eller efterfølgende registrering og skal gælde ved købet af produktet. Producenten må ikke stille betingelser for garantien, som har til hensigt at forhindre eller indskrænke forbrugerens adgang til garantien.

2. Skærme, monitorer og udstyr indeholdende skærme med en overflade, der er større end 100 cm²

Kriterie: Produktet markedsføres med en handelsmæssig garanti for holdbarhed, jf. købelovens § 86 a, på minimum 2 år ud over den to-årige reklamationsret, der følger af købelovens § 83. Garantien skal opfylde kravene i markedsføringslovens § 17, gælde for hele produktet og må ikke være et tilvalg mod ekstrabetaling. Garantien skal stilles uden et modkrav om en tilmeldingsordning eller efterfølgende registrering og skal gælde ved købet af produktet. Producenten må ikke stille betingelser for garantien, som har til hensigt at forhindre eller indskrænke forbrugerens adgang til garantien.

3. Lyskilder

Kriterie: Produktet indeholder mindst 10% genanvendt materiale.

4. Stort udstyr (en ydre dimension på mere end 50 cm)

Kriterie: Produktet markedsføres med en handelsmæssig garanti for holdbarhed, jf. købelovens § 86 a, på minimum 2 år ud over den to-årige reklamationsret, der følger af købelovens § 83. Garantien skal opfylde kravene i markedsføringslovens § 17, gælde for hele produktet og må ikke være et tilvalg mod ekstrabetaling. Garantien skal stilles uden et modkrav om en tilmeldingsordning eller efterfølgende registrering og skal gælde ved købet af produktet. Producenten må ikke stille betingelser for garantien, som har til hensigt at forhindre eller indskrænke forbrugerens adgang til garantien.

5. Småt udstyr (ingen ydre dimension på mere end 50 cm)

Kriterie: Produktet markedsføres med en handelsmæssig garanti for holdbarhed, jf. købelovens § 86 a, på minimum 2 år ud over den to-årige reklamationsret, der følger af købelovens § 83. Garantien skal opfylde kravene i markedsføringslovens § 17, gælde for hele produktet og må ikke være et tilvalg mod ekstrabetaling. Garantien skal stilles uden et modkrav om en tilmeldingsordning eller efterfølgende registrering og skal gælde ved købet af produktet. Producenten må ikke stille betingelser for garantien, som har til hensigt at forhindre eller indskrænke forbrugerens adgang til garantien.

6. Småt it- og telekommunikationsudstyr (ingen ydre dimension på mere end 50 cm)

Kriterie: Produktet markedsføres med en handelsmæssig garanti for holdbarhed, jf. købelovens § 86 a, på minimum 2 år ud over den to-årige reklamationsret, der følger af købelovens § 83. Garantien skal opfylde kravene i markedsføringslovens § 17, gælde for hele produktet og må ikke være et tilvalg mod ekstrabetaling. Garantien skal stilles uden et modkrav om en tilmeldingsordning eller efterfølgende registrering og skal gælde ved købet af produktet. Producenten må ikke stille betingelser for garantien, som har til hensigt at forhindre eller indskrænke forbrugerens adgang til garantien.

registrering og skal gælde ved købet af produktet. Producenten må ikke stille betingelser for garantien, som har til hensigt at forhindre eller indskrænke forbrugerens adgang til garantien.

7. Fotovoltaiske paneler

Kriterie: Produktet indeholder ikke bly.

Metode og størrelsesforhold for graduering:

Produkter, der markedsføres af den kollektive ordnings producenter, skal opdeles i to grupper;

1. Produkter, der opfylder ovennævnte kriterier inden for den enkelte kategori af elektrisk og elektronisk udstyr.
2. Produkter, der ikke opfylder ovennævnte kriterier inden for den enkelte kategori af elektrisk og elektronisk udstyr.

Den kollektive ordning giver hver producent, som markedsfører et eller flere produkter i Gruppe 2, en malus (ekstra omkostning) i form af 20 procent af den enkelte producents beregnede operationelle omkostninger, jf. § 3, stk. 1, nr. 40, til affaldshåndtering af samtlige af dennes produkter inden for samme kategori. Producenter, der både markedsfører produkter i Gruppe 1 og 2 inden for samme kategori, skal også tildeles en malus. Malus skal tillægges den enkelte producents beregnede operationelle omkostninger til affaldshåndtering af samtlige produkter inden for samme kategori af markedsført elektrisk og elektronisk udstyr.

Den kollektive ordning anvender de ekstra indtægter fra den opkrævede malus i en given kategori af markedsført elektrisk og elektronisk udstyr til at dække de operationelle omkostninger til affaldshåndtering af produkter i Gruppe 1 helt eller delvist inden for samme kategori.

De resterende operationelle omkostninger til affaldshåndtering af produkter i Gruppe 1 fordeles efter denne gruppes producenters andele af markedsførte mængder inden for hver kategori af markedsført elektrisk og elektronisk udstyr.